

DSC Classic PC1565

8 Zónás Biztonsági Rendszer



12 Billentyűzet Csatlakoztatás

- 8 vezetékes és 4 vezeték nélküli billentyűzet
- 4 féle billentyűzet alkalmazható...
 - PC 1555RKZ 8 zónás LED billentyűzet zóna bemenettel
 - PC 5508Z 8 zónás LED billentyűzet zóna bemenettel
 - LCD 5500Z LCD billentyűzet zóna bemenettel (magyar/angol)
 - LCD 5501Z fix szöveges LCD billentyűzet zóna bemenettel
- WLS910 - vezeték nélküli billentyűzet
- Bővített vezeték nélküli felügyelet a
 - WLS908 - vezeték nélküli pánik gomb
 - WLS909 - vezeték nélküli kulcs

8 Vezetékes, vagy Vezeték nélküli Zóna

- 6 programozható zóna, amely 8 zónáig bővíthető billentyűzeti zónabemenetekkel, vagy vezeték nélküli zónákkal
- 2 partíció

Vezeték nélküli

- PC5132 - vezeték nélküli vevő modul

2 Programozható Feszültség Kimenet

- PGM1 és PGM2 20 féle programozható opcióval

Továbbfejlesztett Kommunikációk

- Minden vezető formátum támogatása mint a SIA és Contact ID
- GSM 1000 kommunikátor
- LINKS 2150 nagy távolságú rádiós kommunikáció
- Esemény vezérelt személyhívó kommunikáció

- 3 telefonszám (a 3. az első telefonszám tartaléka)
- 2 Ügyfél azonosító szám

Könnyű Üzembe Helyezés

- 4 vezetékes kommunikációs busz (KEYBUS)
 - billentyűzetek és bővítő modulok felfűzése 330m-es távolságig
- Segéd táp kimenet
 - AUX:...500mA

PC1565-2P Felügyeleti Központ

- 8 teljesen programozható zóna
 - 6 vezetékes zóna a központi panelen és 2 billentyűzeti zóna
 - mind a 8 zóna lehet vezetékes, vagy vezeték nélküli a PC5132 vezeték nélküli vevővel
 - minden zóna programozható betörési, vagy tűz zónaként⁽¹⁾
 - Normál zárt, Egyszeri, Dupla hurok ellenállásos zóna lezárási opciók⁽¹⁾

(1) a billentyűzeti zónák nem programozhatók tűz zónaként és nem támogatják a DEOL lezárást

 - 27 programozható zóna típus, 8 programozható zóna attribútum
 - bármely zóna hozzárendelhető az 1-es, vagy a 2-es partícióhoz
- 128 esemény tárolása
 - minden esemény automatikus idő és dátum bélyeggel van ellátva
 - az eseménytár kinyomtatható, vagy LCD kezelőn megjeleníthető, illetve DLS szoftverrel letölthető
- Riasztási kimenet
 - sziréna kimenet - 700mA-rel terhelhető @ 12VDC, PTC elemmel rövidzár védett
- 2 programozható feszültség kimenet
 - PGM1nagy áramú, 300mA @ 12VDC
 - PGM2alacsony áramú, 50mA @ 12VDC
 - 24 különféle programozási lehetőség

- **Helyi PCLINK és távoli fel/letöltési lehetőség**
 - A PCLINK csatlakozó lehetőséget biztosít a PC-hez soros porton való kapcsolódáshoz
 - Rendszer felprogramozása DLS szoftveren keresztül
 - Az eseménytár letöltése számítógépről
- **1,5A-es felügyelt tápegység**
 - segédtáp...12VDC @ 550mA
 - PTC-s AUX és Bell kimeneti védelem
 - KEYBUS hibák elektronikus védelme
 - AC táp és akku feszültség felügyelete
- **Akkumulátor szükséglet**
 - 12V, min. 4Ah, tölthető zselés akku
- **Transzformátor szükséglet**
 - 16,5VAC @ 40VA

Rendszer Működés

- **39 különféle 4 vagy 6 digitos hozzáférési kód**
 - 32 felhasználói kód, 1 mester kód, 2 kényszerített kód, 2 partíciómester kód, 1 telepítői kód, 1 karbantartó kód
- **"kód nélküli zónakiiktatás" opció**
 - a felhasználók kód beütése nélkül tudnak zónákat kiiktatni
- **"gyors élesítés" és "gyors kilépés" funkciók**
 - a felhasználók egyszerűen és gyorsan élesíthetik a rendszert
- **"otthoni/távozó" zónatípus és "otthoni" élesítés**
- **automatikus partíciónkénti élesítés**
 - a rendszernek megadható, hogy naponta mely időben élesedjen be automatikusan
- **Ajtócsengő funkció**
 - zónánként programozható
 - a billentyűzet hangjelzést ad akkor, amikor egy zónát megsértenek, (ajtót kinyitják), majd amikor az helyreáll (ajtót becsukják)

Téves riasztást megelőző tulajdonságok

- | | |
|--|---|
| • Hangos kilépési késleltetés | • Gyors kilépés |
| • Hangos kilépési hiba | • Zónánként programozható riasztás számláló |
| • Élesítésnél/hatástalaní tásnál sziréna hang | • Zónánként programozható átviteli késleltetés |
| • Hangos belépési késleltetés | • AC hiba, TLM és Alacsony akku hiba átvitel késleltetés |

- **Részleges zárasi kód átvitel**
- **Riasztás utáni nyitás kód átvitel**

Teljes felügyelet

A hibajelenségek megjelenítése a billentyűzeteken és a hibakódok elküldése a felügyeleti állomásra

- | | |
|---|-----------------------------|
| • Akku hiba | • AC hiba |
| • Alacsony zóna akku | • Segédtáp hiba |
| • Zóna tamper | • Zóna rövidzár hiba |
| • Rendszer tamper | • Tűz zóna hiba |
| • Sziréna áramkör hiba | • Kommunikációs hiba |
| • Általános rendszer hiba | • Rendszeridő hiba |
| • Esemény memória 75%-os telítettség | |
| • Telefonvonal hiba (TLM) | |
| • Általános rendszerfelügyeleti hiba | |

Akkor jelenik meg, amikor valamelyik modul nem képes kommunikálni a KEYBUS-al

LED & LCD Billentyűzetek

Többnyelvű LCD5500Z Billentyűzet



A PC1565-2P biztonsági rendszer minden funkciója programozható a jó megjelenésű, könnyű kezelhetőségű, többnyelvű LCD5500Z billentyűzetről:

- **A rendszerbe 8 billentyűzet illeszthető LED és/vagy LCD**
- **Zóna bemenet**
 - érzékelőket lehet közvetlenül a billentyűzet zóna bemenetére csatlakoztatni, a 6 paneli zóna valamelyike helyett, vagy a teljes zónaszámot lehet megnövelni összesen 8-ra két billentyűzeti zónával

- **Többnyelvű kijelzés**
- **Nagy 32 karakteres kijelző**
 - zóna azonosítás
 - rendszer instrukciók
 - rendszer állapot
 - 128 esemény lista
 - hiba események
- **Egyszerű működtetési utasítások**
 - felhasználói funkció menü
 - speciális funkciók eléréséhez szükséges billentyűk megjelenítése
 - programozási funkció lépések
- **5 programozható funkció gomb 15 különböző opcióval, mint pl. Otthoni Élesítés, Távozó Élesítés, Gyors Élesítés, stb.**
- **4 fajta billentyűzetről aktiválható riasztás: Tűz, Pánik, Segítség, és kényszerített**
- **3 LED kijelző: Üzemkész, Élesítve és Hiba**
- **Háttérvilágításos kijelző**
 - a kijelző és a billentyűk megvilágítása, hogy a rossz fényviszonyok között is egyszerűen kezelhető legyen
 - állítható fényerő és kontraszt
- **piezo hangjelzés**
 - visszajelzi a billentyűk leütését, jelzi a rendszer hibaállapotát
 - 21 különféle hangjelzés választható
- **4 vezetékkel lehet csatlakoztatni a KEYBUS-ra max. 330m-es távolságból**
- **műszaki adatok**
 - áramfelvétel 90mA
 - 144x114x25 mm

LED Billentyűzetek



PC1555RKZ



PC5508Z

- **PC1555RKZ**
 - 8 zónás LED billentyűzet zónabemenettel

- **PC5508Z**
 - 8 zónás LED billentyűzet zónabemenettel
- **Zóna bemenet**
 - érzékelőket lehet közvetlenül a billentyűzet zóna bemenetére csatlakoztatni, a 6 paneli zóna valamelyike helyett, vagy a teljes zónaszámot lehet megnövelni összesen 8-ra két billentyűzeti zónával
- **5 programozható funkció gomb 15 különböző opcióval, mint pl. Otthoni Élesítés, Távozó Élesítés, Gyors Élesítés, stb.**
- **4 vezetékkel lehet csatlakoztatni a KEYBUS-ra max. 330m-es távolságból**
- **LED kijelzés**
 - PC1155RKZ... Üzemkész, Élesítve, Rendszer
 - PC5508Z..... Üzemkész, Élesítve, Hiba, Memória, Kiiktatás, Tűz, Program
- **4 fajta billentyűzetről aktiválható riasztás: Tűz, Pánik, segély, és kényszerített**
- **Háttérvilágításos kijelző**
 - a billentyűk megvilágítása, hogy a rossz fényviszonyok között is egyszerűen kezelhető legyen
- **piezo hangjelzés**
 - visszajelzi a billentyűk leütését, jelzi a rendszer hibaállapotát
 - 21 különféle hangjelzés választható
- **műszaki adatok**
 - áramfelvétel 90mA
 - PC1555RKZ... 140x114x25 mm
 - PC5508Z..... 144x114x25 mm

PC5400 - RS232

Soros nyomtató modul

- **A PC1565-2P panel eseménytárában megjelenő eseményeket soros nyomtatóra nyomtatja**
- **Alkalmazható bármely 300,1200, 24 00 vagy 4800 BPS-es soros nyomtatóhoz**
- **A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez**
- **Áramfelvétele : 65 mA**
- **Rendszerenként egy modul kapcsolható**



Soros nyomtató

Vezeték nélküli Biztonság

- 8 vezeték nélküli eszköz csatlakoztatása
- Teljesen felügyelt rendszer
- 12 perces felügyeleti idő
- A modul 4 vezetékkel kapcsolódik a panelhez
- Áramfelvétel: 125mA
- Vezeték nélküli Vezérlő Eszközök



WLS908



WLS909

- **WLS908 Vezeték nélküli Pánik gomb**
 - egy nem orvosi segélykérést jelent a központi felügyeleti állomás felé
 - 8 pánik gombot lehet maximum egy rendszerbe beépíteni...minden eszköz elfoglal egy zónát
- **WLS909 Vezeték nélküli Kulcs**
 - távoli élesítés/hatástalanítás
 - 16 kulcsot lehet egy rendszerbe beépíteni
 - a gombok funkciói tetszőlegesen programozhatók
- **WLS910 Vezeték nélküli Billentyűzet**
 - 4 billentyűzetet lehet egy rendszerbe beépíteni

Importőr
DSC Hungária Kft.
1142 Budapest,
Erzsébet Királyné u. 112.
www.dschungaria.hu

Az Ön forgalmazója:



Vezeték nélküli bővítés



GSM 1000 kommunikátor



LCD5501Z INT ikonos kezelő