

# MAXSYS

---

**PC4020 v3.0 Programozói Kézikönyv**  
DLS-2 v1.3

## A RENDSZER

### 1. rész

*Hely*

**Főpanel** \_\_\_\_\_

*Partíció (1-8) Globális kezelő*

*Hely*

**Escort4580**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**Kezelő**

**01**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**02**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**03**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**04**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**05**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**06**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**07**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**08**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**09**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**10**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**11**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**12**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**13**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**14**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**15**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**16**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**Bővítő**

*Zóna (017-128)*

*PC4108A  
PC4116  
PC4164RS*

*Hely*

**01**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**02**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**03**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**04**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**05**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**06**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**07**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**08**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**09**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**10**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**11**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**12**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**13**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**14**    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_    \_\_\_\_\_

**PC4400** *Hely* *DVACS Modul (I/N)*

\_\_\_\_\_

**PC4204** *Hely* *Hely*

<b>01</b> _____	<b>09</b> _____
<b>02</b> _____	<b>10</b> _____
<b>03</b> _____	<b>11</b> _____
<b>04</b> _____	<b>12</b> _____
<b>05</b> _____	<b>13</b> _____
<b>06</b> _____	<b>14</b> _____
<b>07</b> _____	<b>15</b> _____
<b>08</b> _____	<b>16</b> _____

**PC4216** *Hely* *Lámpa teszt (I/N)* *Hely* *Lámpa teszt (I/N)*

<b>01</b> _____	<b>06</b> _____
<b>02</b> _____	<b>07</b> _____
<b>03</b> _____	<b>08</b> _____
<b>04</b> _____	<b>09</b> _____
<b>05</b> _____	

**PC4701** *Hely*

\_\_\_\_\_

**PC4702**

<b>01</b> _____	<b>03</b> _____
<b>02</b> _____	<b>04</b> _____

**PC4820**

<b>01</b> _____	<b>09</b> _____
<b>02</b> _____	<b>10</b> _____
<b>03</b> _____	<b>11</b> _____
<b>04</b> _____	<b>12</b> _____
<b>05</b> _____	<b>13</b> _____
<b>06</b> _____	<b>14</b> _____
<b>07</b> _____	<b>15</b> _____
<b>08</b> _____	<b>16</b> _____

## A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

### 2. rész

A programozási opciókért olvassa el az **Üzembe Helyezői Kézikönyv 3. fejezetét.**

Hivatkozás# (ref#)

#### RENDSZER (SYSTEM AREA)

##### Üzembe Helyezői Opciók

- [000000] Üzembe Helyezői kód**  
*Alapban*  
 4 digites kód 4020      \_\_\_\_\_ vagy  
 6 digites kód 402000      \_\_\_\_\_
- [000001] Nagy Mester kód**  
 4 digites kód 1234      \_\_\_\_\_ vagy  
 6 digites kód 123456      \_\_\_\_\_
- [000002] Második Nagy Mester kód**  
 4 digites kód AAAA      \_\_\_\_\_ vagy  
 6 digites kód AAAA00      \_\_\_\_\_
- [000003] Séta Teszt kód**  
 4 digites kód AAAA      \_\_\_\_\_ vagy  
 6 digites kód AAAA00      \_\_\_\_\_
- [000004] Ór kód** *Partíció*  
1 2 3 4 5 6 7 8  
 Partíció      YYYYYYYY      \_\_\_\_\_  
 4 digites kód AAAA      \_\_\_\_\_ vagy  
 6 digites kód AAAA00      \_\_\_\_\_
- [000005] Üzembe Helyezői Kizárás**  
*Tiltva*       Engedélyezve       Tiltva

#### Eseményüzenetek (Event Messages)

- [000100] Hibás Élesítés** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)  
*Alapban*  
*System Has*      \_\_\_\_\_  
*Failed To Arm*      \_\_\_\_\_
- [000101] Riasztás Élesítés Közben** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)  
*Alapban*  
*Alarm Occured*      \_\_\_\_\_

*While Armed*

**[000102] 4701 2W Füst** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)

*Alapban*

*2 Wire Smoke*

**[000103] 4701 „Waterflow”** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)

*Alapban*

*Waterflow*

**[000104] Zóna Tamper** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)

*Alapban*

*Zone Tamper <>*

**[000105] Zóna Hiba** (nyomjon csillagot [\*] a lenti opciókért)

*Alapban*

*Zone Fault <>*

[0] Képernyő törlése

[1] Törlés a végéig

[2] Helyzet Váltás (Change Case)

[3] ASCII bejegyzés

[4] Töröl és kilép

[5] Mentés

### Rendszer Opciók (System Options)

**[000200] Rendszerkapcsolók**

	<i>Alapban Y(igen)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i>	
	<i>Y</i>	<i>/N(nem)</i>	<i>Y</i>	<i>/N(nem)</i>
Új Nagy Mester kód <i>/New Grand Mstr/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális [P] gomb <i>/Global [P] Key/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
Fokozatos Élesztés <i>/Power up Shunt/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Óra <i>/Global Clock/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
AC Hiba <i>/AC Trouble/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Kez. Kizárás <i>/Glob Kypd Lock/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
60 Hz AC <i>/60 Hz AC/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Hiba <i>/Global Trouble/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
Kristály Idő <i>/Cristal Time/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Riasztás <i>/Global Alarms/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz AC <i>/AC Inhibit Arm/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Rendszer Áll. <i>/Globl Sys Stat/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz DC <i>/DC Inhibit Arm/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Belépés <i>/Global Entry/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Memória Kijelzés <i>/Memory Display/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Kezelő #1 Globális <i>/Kypd #1 Global/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Kiiktatás Kijelzés <i>/Bypass Display/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Zóna 1 Gyors <i>/Zone 1 Fast/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Sziréna Kikapcsolása <i>/Bell Shutdown/</i>	<i>Y/N*/</i>	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#1 <i>/Inv Cmd Out #1/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>

\*CF-nél, ahol ez nem is változtatható

Követő + Riasztás <i>/Follow + Alarms/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#2 <i>/Inv Cmd Out #2/</i>	Y	<input type="checkbox"/>
6 Számjegyű Kód <i>/6 Digit Codes/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#3 <i>/Inv Cmd Out #3/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Óránkénti Nyomtatás <i>/Hourly Print/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#4 <i>/Inv Cmd Out #4/</i>	N	<input type="checkbox"/>
24 Órás Formátum <i>/Military Time/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#5 <i>/Inv Cmd Out #5/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Hiba Kódot Igényel *CF-nél, ahol ez nem is változtatható <i>/Tbl Req Code/</i>	N/Y*/	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#6 <i>/Inv Cmd Out #6/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tmp/Hiba Nyit. Zóna <i>/Tmp/Flt Opn Zn/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#7 <i>/Inv Cmd Out #7/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tűz Időzítés <i>/Fire Timeout/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#8 <i>/Inv Cmd Out #8/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kezelő Tamper <i>/Keypad Tamper/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kezelő Elsötétítése <i>/Kypd Blanking/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tamper Tiltás <i>/Tamper Inhibit/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kez. Elsötét. Kódot Kér <i>/Kpd Blnk Rq Cd/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Fokozatos Élesztés <i>/Device Tmp Dis/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	RF zavar érzékelés <i>/RF Jam Detect/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Fokozatos Élesztés <i>/Sys.Flt.Squawk/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Hangos AC Hiba <i>/Audible AC Tbl/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kód Kijelzése <i>/Code Display/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Kapcsolt Hiba <i>/Latch Troubles/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [F] Gomb <i>/Global [F] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	2VF Auto Ell. <i>/2WS Auto Verify/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [A] Gomb <i>/Global [A] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>			

**[000201] Billentyűzet Opciók**

	<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>		<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>	
[F] Sziréna <i>/[F] Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[A] Zümmer <i>/[A] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Szaggatott Sziréna <i>/[F] Pulse Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Sziréna <i>/[P] Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Zümmer <i>/[F] Buzzer/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Szaggatott Sziréna <i>/[P] Pulse Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Sziréna <i>/[A] Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>	[P] Zümmer <i>/[P] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Szaggatott Sziréna <i>/[A] Pulse Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>		N <input type="checkbox"/>

**Hivatkozás #****Billentyűzet Kizárása**

		<i>Alapban</i>		
[00020200]	Rossz kódok száma	005	_____	(000-255 kód)
[00020201]	Kizárás Időtartam	015	_____	(000-255 perc)

**Rendszer Idők**

[00020300]	Sziréna Lekapcs.	004	_____	(000-255 perc)
[00020301]	Rendőr kód	060	_____	(000-255 perc)
[00020302]	Billentyűzet Időzítés	020	_____	(000-255 másodperc)
[00020303]	Nyári Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020304]	Téli Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020305]	Élesítés Késleltetése	000	_____	(000-255 perc)
[00020306]	Őr Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020307]	Őr Időtartam	000	_____	(000-255 perc)
[00020308]	Óra Beállítása	060	_____	(000-255 másodperc)
[00020309]	Tűz Csendes Késlelt.	000	_____	(000-255 perc)
[00020310]	AC Hiba Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020311]	„Waterflow” Késlelt.	000	_____	(000-255 másodperc)

\* HH=Hónap (01-12), N=Nap (1-7), H=Hét (1-5)

**[000204] Zóna Felügyelet**

**Nincs Vonalvégi Ellenállás**

**EOL**

**Dupla EOL**

**DLS Rész****[000300] DLS Opciók**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
DLS Enged.	<i>N</i>	___	DLS Visszahívás	<i>N</i>	___
Felhaszn. Hívás	<i>N</i>	___	Periodikus DLS	<i>N</i>	___
Dupla Hívás	<i>N</i>	___	Felhaszn. Enged. DLS	<i>Y</i>	___

**Periodikus Hívás**

		<i>Alapban</i>		
[00030100]	Periodikus Átv. Nap	030	_____	(000-255 nap)
[00030101]	Periodikus Átv. Ideje	0000	_____	(ÓÓPP)
[000302]	<b>Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)</b>			

.....

[0] Mentés                    [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang            [3] 4 másodperces szünet        [5] DTMF [#]

**Hivatkozás #**

		<i>Alapban</i>	
[000303]	<b>Panel ID Kód</b>	4921	_____
[000304]	<b>Azonosító Kód</b>	4920	_____
[000305]	<b>Dupla Hívás Időzítés</b>	060	_____ (000-255 másodperc)
[000306]	<b>Csengések Száma</b>	008	_____ (000-255)
[000307]	<b>PC-Link Engedélyezése</b>		

**Kommunikátor****Első Telefonszám**

[0004000000] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_

[0] Mentés                    [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang            [3] 4 másodperces szünet        [5] DTMF [#]

[0004000001] Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*    \_\_\_

[00] 20 Bps 1400    [02] DTMF Contact ID    [04] Pager 1    [06] Pager 3  
 [01] 20 Bps 2300    [03] SIA FSK Format    [05] Pager 2

[0004000002] Hívás Utasítás

*Alapban*            *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	Y	___
Nyitás/Zárás	Y	___
Minden Más	Y	___

**Második Telefonszám**

[0004000100] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_

[0] Mentés                    [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang            [3] 4 másodperces szünet        [5] DTMF [#]

[0004000101] Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*    \_\_\_

[00] 20 Bps 1400    [02] DTMF Contact ID    [04] Pager 1    [06] Pager 3  
 [01] 20 Bps 2300    [03] SIA FSK Format    [05] Pager 2

[0004000102] Hívás Utasítás

*Alapban*            *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	N	___
Nyitás/Zárás	N	___
Minden Más	N	___



**Harmadik Telefonszám**

**[0004000200]** Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

\_\_\_\_\_

[0] Mentés                      [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang                [3] 4 másodperces szünet        [5] DTMF [#]

**[0004000201]** Kommunikációs Formátum

*Alapban: 01*    \_\_\_

[00] 20 Bps 1400    [02] DTMF Contact ID    [04] Pager 1    [06] Pager 3  
 [01] 20 Bps 2300    [03] SIA FSK Format        [05] Pager 2

**[0004000202]** Híváirányítás

*Alapban*            *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás    *N*            \_\_\_  
 Nyitás/Zárás                *N*            \_\_\_  
 Minden Más                 *N*            \_\_\_

**[00040003]** Rendszer Azonosító #

4 digités kód                *FFFF*            \_\_\_\_\_    vagy  
 6 digités kód                *FFFFF*           \_\_\_\_\_

**[000401]** Kommunikációs Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Kommunikáció Enged.	<i>Y</i>	___	<i>Európai Hívás</i>	<i>N</i>	___
<i>/Comms Enabled/</i>			<i>/Europe Dial/</i>		
DTMF Tárcsázás	<i>Y</i>	___	<i>Normál Tárcsázás</i>	<i>Y</i>	___
			(CF-nél <i>N</i> )		
<i>/DTMF Dialing/</i>			<i>/Default Dial/</i>		
Visszaállítás BTO-nál	<i>Y</i>	___	Tel. 1-2 Tartalék	<i>N</i>	___
<i>/Restore on BTO/</i>			<i>/Ph 1-2 Backup/</i>		
Vissz. Hatástalanít.	<i>N</i>	___	Tel. 1-3 Tartalék	<i>N</i>	___
<i>/Rest On Disarm/</i>			<i>/Ph 1-3 Backup/</i>		
Kikapcsolás 24 óra	<i>N</i>	___	Tel. 2-3 Tartalék	<i>N</i>	___
<i>/Shutdown 24hrs/</i>			<i>/Ph 2-3 Backup/</i>		
PC ID	<i>N</i>	___	Foglalt Vonalt Érz.	<i>N</i>	___
<i>/PC ID/</i>			<i>/Busy Tone Det./</i>		
PC Auto Élesítés	<i>Y</i>	___	1300 Hz ID	<i>N</i>	___
<i>/PC On Auto Arm/</i>			<i>/1300 Hz ID/</i>		
PC ID Visszaáll.	<i>N</i>	___	Váltakozó hívás	<i>N</i>	___
<i>/PC ID Restores/</i>			<i>/Alternate Dial/</i>		
TLM Engedélyezve	<i>Y</i>	___	SIA 1 Azonosító	<i>Y</i>	___
(CF-nél nem változtatható meg)					
<i>/TLM Enabled/</i>			<i>/SIA 1 Account#/</i>		
TLM Hangos Szir.	<i>Y</i>	___	Auto SIA	<i>N</i>	___
<i>/TLM Aud Bell/</i>			<i>/Autoreport SIA/</i>		

FTC Hangos Szir. /FTC Aud Bell/	N	<input type="checkbox"/>	Teszt Átv. Percben /Test TX in Min/	N	<input type="checkbox"/>
Hangos TLM+Riaszt. /TLM+Alarm Aud/	N	<input type="checkbox"/>	Átv. Késlelt. Percben /TX Del in Min/	N	<input type="checkbox"/>
Visszajelzés /Ringback/	N	<input type="checkbox"/>	6 digités Azonosító /6 digit Acct/	N	<input type="checkbox"/>
„Squawk” Visszajelz. /Ringback Squawk/	N	<input type="checkbox"/>	Vonal villogtatás /2 <sup>nd</sup> Line Flash/	N	<input type="checkbox"/>
Periodikus Teszt /Periodic Test/	N	<input type="checkbox"/>			

### Vegyes Kommunikációs Opciók

		<i>Alapban</i>		
[00040200]	DTMF híváspróba	004	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040201]	Riaszt. Számláló határ	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040202]	AC Hiba Késleltetés	0700	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040203]	Zóna Átv. Késleltetés	000	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)

### Teszt Kód Átvitel

		<i>Alapban</i>		
[0004020400]	Periodikus Átv. Napjai	030	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)
[0004020401]	Periodikus Átv. Ideje	0000	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040205]	Foglalt Vonal Késlelt.	060	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)
[00040206]	TLM Hiba Késlelt.	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040207]	Hívás Kísérlet #1	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040208]	Hívás Kísérlet #2	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040209]	Hívás Kísérlet #3	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040210]	Hívás Késleltet.	020	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)
[00040211]	4164 Alacs. Akku. Késlel.	007	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)

**Jelentő Kódok**

- [00040300]  Zóna Riasztás (Zóna XXX riaszt, XXX= 001-128)  
 [00040301]  Zóna Visszaállás (Zóna XXX visszaáll, XXX= 001-128)  
 [00040302]  Zóna Hiba/Tamper (Zóna XXX hiba, XXX= 001-128)  
 [00040303]  Zóna Hiba/Tamper Visszaállás (Zóna XXX hiba visszaáll., XXX= 001-128)  
 [00040304]  Zóna Rövidzár (Zóna XXX rövidzár, XXX= 001-128)  
 [00040305]  Zóna Rövidzár Visszaállás (Zóna XXX rövidzár visszaáll, XXX= 001-128)

Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna	Zóna
001	017	033	049	065	081	097
002	018	034	050	066	082	098
003	019	035	051	067	083	099
004	020	036	052	068	084	100
005	021	037	053	069	085	101
006	022	038	054	070	086	102
007	023	039	055	071	087	103
008	024	040	056	072	088	104
009	025	041	057	073	089	105
010	026	042	058	074	090	106
011	027	043	059	075	091	107
012	028	044	060	076	092	108
013	029	045	061	077	093	109
014	030	046	062	078	094	110
015	031	047	063	079	095	111
016	032	048	064	080	096	112
						113
						114
						115
						116
						117
						118
						119
						120
						121
						122
						123
						124
						125
						126
						127
						128

**[00040306] [F] [A] [P] Funkciógombok**

[F] Bill. Riasztás \_\_\_\* [A] Bill. Riasztás \_\_\_ [P] Bill. Riasztás \_\_\_  
 [F] Bill. Visszaáll. \_\_\_\* [A] Bill. Visszaáll. \_\_\_ [P] Bill. Visszaáll. \_\_\_

**[00040307] Vegyes Riasztás**

„Duress” Kód \_\_\_ Rendőrségi Kód (Kereszt Zóna) \_\_\_  
 Nyitás Riaszt. Után \_\_\_ Kényszer. Ajtó \_\_\_ Nyitás Túl Hosszú \_\_\_  
 Nem régi zárás \_\_\_ Kénysz. A. Vissza. \_\_\_ Nyit. Túl Hossz. V. \_\_\_

**[00040308] Vegyes Tamper**

Ált. Rendszer Tmp. \_\_\_ Ált. Rendsz. Tmp. Visszaáll. \_\_\_ Bill. Kizár. \_\_\_

**[00040309] Tűz Esemény**

2-vez. Riasztás \_\_\_\* 2-vez. Hiba \_\_\_\* Tűz Teszt Kezdeté \_\_\_  
 2-vez. Visszaáll \_\_\_\* 2-vez. Hiba Visszaáll. \_\_\_\* Tűz Teszt Vége \_\_\_

„Waterflow” Riaszt. \* „Waterflow Hiba” \* Tűz Kiiktatás   
 „Waterflow” Vissza. \* „Waterflow Hiba V.” \* Tűz Nem kiiktatható

\* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

### [00040310] Zárások

Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó	Felhasználó
001 <input type="checkbox"/>	017 <input type="checkbox"/>						
002 <input type="checkbox"/>	018 <input type="checkbox"/>	033 <input type="checkbox"/>	049 <input type="checkbox"/>	065 <input type="checkbox"/>	081 <input type="checkbox"/>	097 <input type="checkbox"/>	113 <input type="checkbox"/>
003 <input type="checkbox"/>	019 <input type="checkbox"/>	034 <input type="checkbox"/>	050 <input type="checkbox"/>	066 <input type="checkbox"/>	082 <input type="checkbox"/>	098 <input type="checkbox"/>	114 <input type="checkbox"/>
004 <input type="checkbox"/>	020 <input type="checkbox"/>	035 <input type="checkbox"/>	051 <input type="checkbox"/>	067 <input type="checkbox"/>	083 <input type="checkbox"/>	099 <input type="checkbox"/>	115 <input type="checkbox"/>
005 <input type="checkbox"/>	021 <input type="checkbox"/>	036 <input type="checkbox"/>	052 <input type="checkbox"/>	068 <input type="checkbox"/>	084 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	116 <input type="checkbox"/>
006 <input type="checkbox"/>	022 <input type="checkbox"/>	037 <input type="checkbox"/>	053 <input type="checkbox"/>	069 <input type="checkbox"/>	085 <input type="checkbox"/>	101 <input type="checkbox"/>	117 <input type="checkbox"/>
007 <input type="checkbox"/>	023 <input type="checkbox"/>	038 <input type="checkbox"/>	054 <input type="checkbox"/>	070 <input type="checkbox"/>	086 <input type="checkbox"/>	102 <input type="checkbox"/>	118 <input type="checkbox"/>
008 <input type="checkbox"/>	024 <input type="checkbox"/>	039 <input type="checkbox"/>	055 <input type="checkbox"/>	071 <input type="checkbox"/>	087 <input type="checkbox"/>	103 <input type="checkbox"/>	119 <input type="checkbox"/>
009 <input type="checkbox"/>	025 <input type="checkbox"/>	040 <input type="checkbox"/>	056 <input type="checkbox"/>	072 <input type="checkbox"/>	088 <input type="checkbox"/>	104 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>
010 <input type="checkbox"/>	026 <input type="checkbox"/>	041 <input type="checkbox"/>	057 <input type="checkbox"/>	073 <input type="checkbox"/>	089 <input type="checkbox"/>	105 <input type="checkbox"/>	121 <input type="checkbox"/>
011 <input type="checkbox"/>	027 <input type="checkbox"/>	042 <input type="checkbox"/>	058 <input type="checkbox"/>	074 <input type="checkbox"/>	090 <input type="checkbox"/>	106 <input type="checkbox"/>	122 <input type="checkbox"/>
012 <input type="checkbox"/>	028 <input type="checkbox"/>	043 <input type="checkbox"/>	059 <input type="checkbox"/>	075 <input type="checkbox"/>	091 <input type="checkbox"/>	107 <input type="checkbox"/>	123 <input type="checkbox"/>
013 <input type="checkbox"/>	029 <input type="checkbox"/>	044 <input type="checkbox"/>	060 <input type="checkbox"/>	076 <input type="checkbox"/>	092 <input type="checkbox"/>	108 <input type="checkbox"/>	124 <input type="checkbox"/>
014 <input type="checkbox"/>	030 <input type="checkbox"/>	045 <input type="checkbox"/>	061 <input type="checkbox"/>	077 <input type="checkbox"/>	093 <input type="checkbox"/>	109 <input type="checkbox"/>	125 <input type="checkbox"/>
015 <input type="checkbox"/>	031 <input type="checkbox"/>	046 <input type="checkbox"/>	062 <input type="checkbox"/>	078 <input type="checkbox"/>	094 <input type="checkbox"/>	110 <input type="checkbox"/>	126 <input type="checkbox"/>
016 <input type="checkbox"/>	032 <input type="checkbox"/>	047 <input type="checkbox"/>	063 <input type="checkbox"/>	079 <input type="checkbox"/>	095 <input type="checkbox"/>	111 <input type="checkbox"/>	127 <input type="checkbox"/>
		048 <input type="checkbox"/>	064 <input type="checkbox"/>	080 <input type="checkbox"/>	096 <input type="checkbox"/>	112 <input type="checkbox"/>	128 <input type="checkbox"/>

### [00040311] Vegyes Zárás

Zárás 129-1000  Auto Éles. Törlés  Auto Zárás   
 Részleges Zárás  Speciális Zárás

### [00040312] Partíció Zárás

Partíció 1 Zár  Partíció 4 Zár  Partíció 7 Zár   
 Partíció 2 Zár  Partíció 5 Zár  Partíció 8 Zár   
 Partíció 3 Zár  Partíció 6 Zár

**Hivatkozás #****[00040313] Nyitások**

<i>Felhasz-nál</i>	<i>Felhasz-náló</i>	<i>Felhasz-náló</i>	<i>Felhasz-náló</i>	<i>Felhasz-náló</i>	<i>Felhasz-náló</i>	<i>Felhasz-náló</i>
001	017					
002	018	033	049	065	081	097 113
003	019	034	050	066	082	098 114
004	020	035	051	067	083	099 115
005	021	036	052	068	084	100 116
006	022	037	053	069	085	101 117
007	023	038	054	070	086	102 118
008	024	039	055	071	087	103 119
009	025	040	056	072	088	104 120
010	026	041	057	073	089	105 121
011	027	042	058	074	090	106 122
012	028	043	059	075	091	107 123
013	029	044	060	076	092	108 124
014	030	045	061	077	093	109 125
015	031	046	062	078	094	110 126
016	032	047	063	079	095	111 127
		048	064	080	096	112 128

**[00040314] Vegyes Nyitás**

Nyitás 129-1000  Speciális Nyitás  Auto Nyitás

**[00040315] Partíció Zárás**

Partíció 1 Nyit  Partíció 4 Nyit  Partíció 7 Nyit   
 Partíció 2 Nyit  Partíció 5 Nyit  Partíció 8 Nyit   
 Partíció 3 Nyit  Partíció 6 Nyit

**[00040316] Rendszer Szerviz**

Panel Akku Hiba \* TLM Visszaáll \* Ins Lead In   
 Panel AC Hiba \* TLM V. Vonal2 \* Ins Lead Out   
 Rendszer Sziréna H. \* FTC Visszaáll  Zárás Delinq.   
 Panel AUX Hiba \* Buffer majdnem tele  Wlk Tst Lead In   
 Panel Akku. Vissza. \* Felhasználói teszt  Wlk Tst Lead Out   
 Panel AC Visszaáll. \* Periodikus Teszt \* Ált. Rendszer Hiba   
 Rendszer Sziréna V. \* LINKS Teszt  Ált. R. Hiba Vissza.   
 Panel AUX Vissza. \* Periodikus Teszt H. \* WLS al. Akku. Hiba   
 Combust Hiba  GND rövidzár Hiba \* WLS al. Akku. Vissz.   
 Combust Visszaáll.  GND rövid. Visszaáll. \* Ált. Mod Com Hiba

TLM Hiba            \* DLS Lead In                Ált. Mod Com Vissz.   
 TLM H. Vonal 2    \* DLS Lead Out           

\* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

### Hivatkozás #

#### LINKS 1000

- [00040400] Első Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_  
 [00040401] Második Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_  
 [00040402] Harmadik Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_  
 [00040403] DLS Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)  
 \_\_\_\_\_

[0] Mentés                    [2] 2 másodperc szünet            [4] DTMF [\*]  
 [1] Tárcsahang            [3] 4 másodperces szünet            [5] DTMF [#]

#### [00040404] LINKS Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS Modul	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Periodikus Teszt	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>

- [00040405] Ismétlődő LINKS Teszt    *030*            \_\_\_\_\_ (000-255 nap)  
 [00040406] Ismétlődő LINKS Teszt Idje    *0000*            \_\_\_\_\_ (ÓÓPP)

#### [000405] LINKS 2XXX

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS2XXX	<i>N*</i>	<input type="checkbox"/>	Nyitás/Zárás	<i>N*</i>	<input type="checkbox"/>
Riasztás/Visszaáll.	<i>N*</i>	<input type="checkbox"/>	Minden Más	<i>N*</i>	<input type="checkbox"/>

\* CF panelnél alapban Y.

	<i>Kimenet</i>	<i>Partíció</i>							<i>Zóna</i>	<i>Napirend#</i>	<i>Időzítő</i>
		<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>		
[0005] SAUX+ Alap	<i>39</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>005</i>
	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	_____
[0006] Sziréna Alap	<i>00</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>
	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	_____

#### PGM kimenetek

[000700] PGM1 Alap	<i>38</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>
	<input type="checkbox"/>	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	<input type="checkbox"/>	_____
[000701] PGM2 Alap	<i>38</i>	<i>Y</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>	<i>N</i>			<i>000</i>

\_\_\_\_\_

### A kimeneti opciók:

[00] Tűz és Betörés	[15] Komm. Hiba	[30] Zóna Tmp. Köv.	[45] Par. Kimenet 8
[01] Inv. Tűz/Betör.	[16] Aktív Komm.	[31] Zóna Hiba Köv.	[46] Rendőrségi
[02] Csak betörés	[17] Komm. Jelzése	[32] Élesített Stay	[47] Fenntartás
[03] Inv. Csak Betör.	[18] Kioltó Kimenet	[33] Élesített Away	[48] Tűz Zóna Hiba
[04] Csak Tűz	[19] „Combus”	[34] 2V füst. Riaszt	[49] Folyamatos Tűz
[05] Inv. Csak Tűz	[20] Üzemkész	[35] 2V füst. Hiba	[50] Időzített Tűz
[06] Élesített	[21] Zóna Riasztás	[36] „Waterflow” R.	[51] „CSFM” Tűz
[07] Inv. Élesített	[22] Zóna Követése	[37] „Waterflow” H	[52] Pulzáló Tűz
[08] Napirend	[23] Kényszerített	[38] Par. Kim. 1	[53] Tűz Strób
[09] Kapcsolt Strób	[24] Zümmer követ.	[39] Par. Kim. 2	[54] Földzárlat
[10] Hiba Kimenet	[25] Távoli Műk.	[40] Par. Kim. 3	[55] Ált. Tűz Hiba
[11] Kisegítő Idő	[26] Kilépés Köv.	[41] Par. Kim. 4	[56] Sziréna Hiba
[12] Csengő Követés	[27] Belépés Köv.	[42] Par. Kim. 5	[57] AC állapot
[13] Csak TLM	[28] Zóna Tamper	[43] Par. Kim. 6	[58] Partíció Állapot
[14] TLM és Riaszt.	[29] Zóna Hiba	[44] Par. Kim. 7	

### [000706] PGM Kimeneti Idők

		<i>Alapban</i>		
[00070600]	Kioltó Pulzus	003	_____	(000-255 mp.)
[00070601]	Ground Start	000	_____	(000-255 mp.)
[00070602]	Csengő Pulzus	002	_____	(000-255 mp.)
[00070603]	Kényszerített Pulzus	005	_____	(000-255 mp.)

### [0009] Rendszer Címke (nyomjon \*-ot a lenti opciók eléréséhez)

*Alapban: System Area* \_\_\_\_\_

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés





**(Másolja le az oldalt, ha több mint 31 napirendi pontot használ)**

**Hivatkozás #**

Dátum Napirend

**[001001XXYY]**

Válassza ki a megfelelőt:

- Üsse be a Dátum Napirendet #, XX=02-99

- Üsse be az Intervallumot, YY=01-04

Állítsa be a kezdő időt (Alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be a záró időt (alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be az opciókat (Alapban N, N=Nem, Y=Igen)

Sunday	Tuesday	Thursday	Saturday	Holiday3	Auto
Monday	Wednesday	Friday	Holiday1	Holiday4	Disarm?
			Holiday2	Autoarm?	



*Kizárt csoport#2*  
**[00100202]**


*Kizárt csoport#3*  
**[00100203]**


*Kizárt csoport#4*  
**[00100204]**


Fénymásolja le a lapot, ha több mint 45 dátumot használ.

**Hivatkozás#**

<i>Él/Hat.</i>	<b>Élesít/Hatást. Napirend</b>	<i>Partíció</i>
<i>Napirend 01-50</i>	<i>Dátum Napirend#</i>	<i>1 2 3 4 5 6 7 8</i>
	<i>(00-99)</i>	
	<i>Alapban: 01</i>	<i>NNNNNNNN</i>

[00100301]		
[00100302]		
[00100303]		
[00100304]		
[00100305]		
[00100306]		
[00100307]		

[00100308]	---	-----
[00100309]	---	-----
[00100310]	---	-----
[00100311]	---	-----
[00100312]	---	-----
[00100313]	---	-----
[00100314]	---	-----
[00100315]	---	-----
[00100316]	---	-----
[00100317]	---	-----
[00100318]	---	-----
[00100319]	---	-----
[00100320]	---	-----
[00100321]	---	-----
[00100322]	---	-----
[00100323]	---	-----
[00100324]	---	-----
[00100325]	---	-----
[00100326]	---	-----
[00100327]	---	-----
[00100328]	---	-----
[00100329]	---	-----
[00100330]	---	-----
[00100331]	---	-----
[00100332]	---	-----
[00100333]	---	-----
[00100334]	---	-----
[00100335]	---	-----
[00100336]	---	-----
[00100337]	---	-----
[00100338]	---	-----
[00100340]	---	-----
[00100341]	---	-----
[00100342]	---	-----
[00100343]	---	-----
[00100344]	---	-----
[00100345]	---	-----

**Hivatkozás#**

<b>[00100346]</b>	---	-----
<b>[00100347]</b>	---	-----
<b>[00100348]</b>	---	-----
<b>[00100349]</b>	---	-----
<b>[00100350]</b>	---	-----

**Funkció Billentyűk**

<i>Kezelő #1</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00120802]	___	[00121504]	___
[00120101]	___	[00120803]	___	[00121505]	___
[00120102]	___	[00120804]	___		
[00120103]	___	[00120805]	___	<i>Kezelő #16</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120104]	___			[00121601]	___
[00120105]	___	<i>Kezelő #9</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121602]	___
		[00120901]	___	[00121603]	___
<i>Kezelő #2</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00120902]	___	[00121604]	___
[00120201]	___	[00120903]	___	[00121605]	___
[00120202]	___	[00120904]	___		
[00120203]	___	[00120905]	___		
[00120204]	___				
[00120205]	___	<i>Kezelő #10</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121001]	___		
<i>Kezelő #3</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121002]	___		
[00120301]	___	[00121003]	___		
[00120302]	___	[00121004]	___		
[00120303]	___	[00121005]	___		
[00120304]	___				
[00120305]	___	<i>Kezelő #11</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121101]	___		
<i>Kezelő #4</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121102]	___		
[00120401]	___	[00121103]	___		
[00120402]	___	[00121104]	___		
[00120403]	___	[00121105]	___		
[00120404]	___				
[00120105]	___	<i>Kezelő #12</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121201]	___		
<i>Kezelő #5</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121202]	___		
[00120501]	___	[00121203]	___		
[00120502]	___	[00121204]	___		
[00120503]	___	[00121205]	___		
[00120504]	___	<i>Kezelő #13</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120505]	___	[00121301]	___		
		[00121302]	___		
<i>Kezelő #6</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121303]	___		
[00120601]	___	[00121304]	___		
[00120602]	___	[00121305]	___		
[00120603]	___				
[00120604]	___	<i>Kezelő #14</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120605]	___	[00121401]	___		
<i>Kezelő #7</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121402]	___		
[00120701]	___	[00121403]	___		
[00120702]	___	[00121404]	___		
[00120703]	___	[00121405]	___		
[00120704]	___				
[00120705]	___	<i>Kezelő #15</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121501]	___		
<i>Kezelő #8</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121502]	___		
[00120801]	___	[00121503]	___		

**Az opciók listája:**

- [00] Nulla billentyű
- [01] „Stay” élesítés
- [02] „Away élesítés”
- [03] Belépés nélküli élesítés
- [04] Ajtócsengő be/ki
- [05] Rendszer teszt
- [06] Kiiktatás mód
- [07] Hiba kijelzés
- [08] Riasztási memória
- [09] Felhaszn. programozás
  
- [10] Felhaszn. funkciók
- [11] Gyors kilépés
- [12] Követő élesítés
- [13] Parancs kimenet 1
- [14] Parancs kimenet 2
- [15] Parancs kimenet 3
- [16] Parancs kimenet 4
- [17] Parancs kimenet 5
- [18] Parancs kimenet 6
- [19] Parancs kimenet 7
  
- [20] Parancs kimenet 8

[21] Csendes hibajelzés  
[22] Szirénák némítása  
[23] Tűz reset

[24] Tűzriadó gyakorlat  
[25] Lámpa teszt  
[26] Tűzfelügyelői teszt

**Hivatkozás#**

**AML Opciók**

<b>[001400]</b>	<b>AML opciók</b>	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
	PGM1 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
	PGM2 AML?	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<b>[001401]</b>	AML Kulcs		
	Üssön be 00-FF	<i>00</i>	<input type="checkbox"/>

**Hivatkozás#**

**[001402] AML füst teszt**

	<i>Dátum napirend</i>	<i>Partíció</i>		
	<i>(00-99)</i>	<i>1 2 3 4 5 6 7 8</i>		
	<i>Alapban 01</i>	<i>NNNNNNNN</i>	<b>[00140205]</b>	<input type="checkbox"/>
			<b>[00140206]</b>	<input type="checkbox"/>
			<b>[00140207]</b>	<input type="checkbox"/>
			<b>[00140208]</b>	<input type="checkbox"/>
<b>[00140201]</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>[00140209]</b>	<input type="checkbox"/>
<b>[00140202]</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>[00140210]</b>	<input type="checkbox"/>
<b>[00140203]</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>[00140211]</b>	<input type="checkbox"/>
<b>[00140204]</b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>[00140212]</b>	<input type="checkbox"/>

[00140213]			[00140230]		
[00140214]			[00140231]		
[00140215]			[00140232]		
[00140216]			[00140233]		
[00140217]			[00140234]		
[00140218]			[00140235]		
[00140219]			[00140236]		
[00140220]			[00140237]		
[00140221]			[00140238]		
[00140222]			[00140239]		
[00140223]			[00140240]		
[00140224]			[00140241]		
[00140225]			[00140242]		
			[00140243]		
			[00140244]		
			[00140245]		
			[00140246]		
			[00140247]		
			[00140248]		
			[00140249]		
			[00140250]		

*Dátum napirend      Partíció*  
*(00-99) 1 2 3 4 5 6 7 8*  
*Alapban 01      N N N N N N N N*

[00140226]		
[00140227]		
[00140228]		
[00140229]		

**Hivatkozás#**

*XX=03 (AML PGM1) vagy 04 (AML PGM2)*

[0014XX00]	Eszköz beléptetése				
		006		014	
	Sorszám (017) PGM1	007		015	
	(-128) PGM2	008		016	
001		009		017	
002		010		018	
003		011		019	
004		012		020	
005		013		021	





**Hivatkozás#**

8 7 6 5 4 3 2 1

**PARTÍCIÓ RÉSZ**

**Hozzáad/Szerkeszt Par.**

(XX= Partíció 01-08)

**[0100XX00]** Partíció Azonosító#  
*Alapban*  
 4 digités kód *FFFF*  
 6 digités kód

*FFFFFF*

**[0100XX01]** Partíció opció

	<i>Alapban</i>
[F] Enged.	Y
[A] Enged.	Y
[P] Enged.	Y
Órakijelzés	Y
Kilépési Idő Kijel.	Y
Kiiktatáshoz Kód Szük.	Y
Auto Élesít/Hatástalanít	Y
Auto Él. Kódot igényel	N
Auto Arm „Squawk”	N
Sziréna „Squawk”	N
Billentyűzet kizárása	N
Par. kimenet 1 kódot kér	N
Par. kimenet 2 kódot kér	N
Par. kimenet 3 kódot kér	N
Par. kimenet 4 kódot kér	N
Par. kimenet 5 kódot kér	N
Par. kimenet 6 kódot kér	N
Par. kimenet 7 kódot kér	N
Par. kimenet 8 kódot kér	N
[*6] bármely kód	N
Hangos kilépési késleltet.	N
Hangos kilépés Squawk	N
Hangos kilépési hiba	N
Belépés sürgetése	N
Belépés Squawk	N
Kilépési késleltetés határ	N
Rendszer riasztás	N
Rendszer állapot	N
Füstérz. reset Par#2	Y
Speciális riasztás belépés	Y
Kilépés hiba sípolás	N

[F] Enged.  
 [A] Enged.  
 [P] Enged.  
 Órakijelzés Y  
 Kilépési Idő Kijel.  
 Kiiktatáshoz Kód Szük.  
 Auto Élesít/Hatástalanít  
 Auto Él. Kódot igényel  
 Auto Arm „Squawk”  
 Sziréna „Squawk”  
 Billentyűzet kizárása  
 Par. kimenet 1 kódot kér  
 Par. kimenet 2 kódot kér  
 Par. kimenet 3 kódot kér  
 Par. kimenet 4 kódot kér  
 Par. kimenet 5 kódot kér  
 Par. kimenet 6 kódot kér  
 Par. kimenet 7 kódot kér  
 Par. kimenet 8 kódot kér  
 [\*6] bármely kód  
 Hangos kilépési késleltet.  
 Hangos kilépés Squawk  
 Hangos kilépési hiba  
 Belépés sürgetése  
 Belépés Squawk  
 Kilépési késleltetés határ  
 Rendszer riasztás  
 Rendszer állapot  
 Füstérz. reset Par#2  
 Speciális riasztás belépés  
 Kilépés hiba sípolás

Belépési  
késleltetés

Kilépési  
késleltetés

Másodlagos  
belépési  
késleltetés

Másodlagos  
kilépési  
késleltetés

Delinquency

Auto élesítés  
előtti előriasztás

**Hivatkozás#***Alapban*

<b>[0100XX0200]</b>	Belépési késleltetés (000-255 másodperc)	030
<b>[0100XX0201]</b>	Kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120 (CF-nél 060)
<b>[0100XX0202]</b>	Másodlagos belépési késleltetés (000-255 másodperc)	045 (CF-nél 060)
<b>[0100XX0203]</b>	Másodlagos kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120
<b>[0100XX0204]</b>	Delinquency (000-255 nap)	000
<b>[0100XX0205]</b>	Auto élesítés előriasztás (000-255 perc)	001

**Zónák partícióhoz rendelése**

(XX=Partíció 01-08)

<b>[0100XX0300]</b>	Új zóna hozzáadása
<b>[0100XX0301]</b>	Zóna szerkesztése
<b>[0100XX0301]</b>	Zóna törlése „ZONE XXX”

Zónatípusok és alapbeállításai	Sziréna hangos Pulzáló sziréna	Kiiktatás enged. Ajtócsengő	Kényszerített zóna Riasztás számlálás	Árvitel késleltetése Waterflow késleltetés
[00] Késleltetett	Y N	Y Y	N Y N N	N
[01] Másodlagos késleltetett	Y N	Y Y	Y Y N N	N
[02] Azonnali	Y N	Y Y	N Y N N	N
[03] Követő	Y N	Y N	N Y N N	N
[04] Késleltetett követő	Y N	Y N	N Y N N	N
[05] Követő „Stay Away”	Y N	Y N	Y Y N N	N
[06] Késleltetett „Stay Away”	Y N	Y N	Y Y N N	N
[07] Tűz	Y Y	N N	N N N N	N
[08] Késleltetett tűz	Y Y	N N	N N N N	N
[09] Auto ellenőrzött tűz	Y Y	N N	N N N N	N
[10] Waterflow	Y Y	N N	N N N N	N
[11] Tűz felügyelet	N Y	N N	N N N N	N
[12] 24 Hr Bell	Y N	Y N	N N N N	N
[13] 24 Hr Bell/Buzz	Y N	Y N	N N N N	N
[14] 24 Hr Buzzer	Y N	Y N	N N N N	N

[15] 24 Hr Technical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[16] 24 Hr Gas	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[17] 24 Hr Heat	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[18] 24 Hr Medical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[19] 24 Hr Emergency	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[20] 24 Hr Water	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[21] 24 Hr Freeze	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[22] 24 Hr Holdup	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 Hr Panic	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] Kapcsolt 24 órás	Y	N	N	N	N	N	N	N
[25] Pillanatnyi élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[26] Fenntartó élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[27] Kényszerített válasz	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[28] Links Sup	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[29] Links Answer	N	N	Y	N	Y	N	N	N

Zóna	Partíció								Zóna címke	Zóna típusa	Sziréna hangos Pulzáló sziréna Kitikátás enged. Ajtócsengő Kényszerített zóna Riasztás számlálás Arvitel késleltetése Waterflow késleltetés
	1	2	3	4	5	6	7	8			
001											
002											
003											
004											
005											
006											
007											
008											
009											
010											
011											
012											
013											
014											
015											
016											

Ha bővítő modulokat is használ, tekintse meg a leírást.

## Hivatkozás#

**Partíció címke**(Alapban: *PartitionX*, nyomja meg a csillagot a lenti opciókért)

[01000104] Partíció 1 címke \_\_\_\_\_  
[01000204] Partíció 2 címke \_\_\_\_\_  
[01000304] Partíció 3 címke \_\_\_\_\_  
[01000404] Partíció 4 címke \_\_\_\_\_  
[01000504] Partíció 5 címke \_\_\_\_\_  
[01000604] Partíció 6 címke \_\_\_\_\_  
[01000704] Partíció 7 címke \_\_\_\_\_  
[01000804] Partíció 8 címke \_\_\_\_\_

[0] Képernyő törlése                    [2] Helyzet Váltás (Change Case)                    [4] Töröl és kilép  
[1] Törlés a végéig                    [3] ASCII bejegyzés                    [5] Mentés

(XX=Partíció 01-08)

[0100XX05] Hozzáférési szint napirend (alapban: 01)

Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#
	(00-		(00-		(00-		(00-		(00-		(00-
99)		99)		99)		99)		99)		99)	
02	___	13	___	24	___	34	___	44	___	54	___
03	___	14	___	25	___	35	___	45	___	55	___
04	___	15	___	26	___	36	___	46	___	56	___
05	___	16	___	27	___	37	___	47	___	57	___
06	___	17	___	28	___	38	___	48	___	58	___
07	___	18	___	29	___	39	___	49	___	59	___
08	___	19	___	30	___	40	___	50	___	60	___
09	___	20	___	31	___	41	___	51	___	61	___
10	___	21	___	32	___	42	___	52	___	62	___
11	___	22	___	33	___	43	___	53	___	63	___
12	___	23	___								

**Parancs kimenet címkék** (Alapban: *Par. Kim.#X*, nyomja meg a csillagot az opciókért)

[0100XX0601] Parancs kimenet 1 \_\_\_\_\_  
[0100XX0602] Parancs kimenet 2 \_\_\_\_\_  
[0100XX0603] Parancs kimenet 3 \_\_\_\_\_  
[0100XX0604] Parancs kimenet 4 \_\_\_\_\_  
[0100XX0605] Parancs kimenet 5 \_\_\_\_\_  
[0100XX0606] Parancs kimenet 6 \_\_\_\_\_  
[0100XX0607] Parancs kimenet 7 \_\_\_\_\_  
[0100XX0608] Parancs kimenet 8 \_\_\_\_\_

[0] Képernyő törlése                    [2] Helyzet Váltás (Change Case)                    [4] Töröl és kilép  
[1] Törlés a végéig                    [3] ASCII bejegyzés                    [5] Mentés

**[0101] Partíció törlése**  
„Partition X” (X=1-8), nyomja meg a csillagot a törléshez

**[0102] Partíció másolása**  
Melyik partícióból ? „Partition X” (X=1-8)  
Melyik partícióba ? „Partition X” (X=1-8)

## **GARANCIA**

*A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítoszolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.*

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

**Figyelem!** A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtsa végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

„A” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	048	064	080	096	112	160	176	192	208	224	240
!	1	A	Q	~	P	#	—	夕	三	α	Ⓟ
033	049	065	081	097	113	161	177	193	209	225	241
"	2	B	R	a	q	®	ア	チ	△	ä	q
034	050	066	082	098	114	162	178	194	210	226	242
#	3	C	S	b	r	Γ	イ	ツ	×	ß	o
036	051	067	083	099	115	163	179	195	211	227	243
\$	4	D	T	c	s	J	ウ	テ	ε	ε	ε
036	062	068	084	100	116	164	180	196	212	228	244
%	5	E	U	d	t	、	I	ト	μ	μ	Ω
037	053	069	085	101	117	165	181	197	213	229	245
&	6	F	V	e	u	▪	オ	ナ	∫	∫	ü
038	054	070	086	102	118	166	182	198	214	230	246
'	7	G	W	f	v	ヲ	カ	ニ	∫	∫	∑
039	055	071	087	103	119	167	183	199	215	231	247
(	8	H	X	g	w	ア	キ	ヌ	ラ	g	π
040	066	072	088	104	120	168	184	200	216	232	248
)	9	I	Y	h	x	イ	ク	ネ	リ	∫	∫
041	057	073	089	105	121	169	185	201	217	233	249
*	:	J	Z	i	y	ウ	ケ	ノ	ル	∫	∫
042	068	074	090	106	122	170	186	202	218	234	250
+	;	K	[	j	z	エ	コ	ハ	レ	j	キ
043	059	075	091	107	123	171	187	203	219	235	251
,	<	L	¥	k	[	オ	サ	ヒ	ロ	×	万
044	060	076	092	108	124	172	188	204	220	236	252
-	=	M	]	l	]	カ	シ	フ	ワ	Φ	円
045	061	077	093	109	125	173	189	205	221	237	253
·	>	N	^	m	]	ユ	ス	ハ	ン	±	
046	082	078	094	110	126	174	190	206	222	238	254
/	?	O	~	n	~	ヨ	セ	ホ	°	ñ	
047	063	079	095	111	127	175	191	207	223	239	255
			_	o	+	ウ	リ	マ	■	ö	■

