

MAXSYS

PC4010 v3.0 Programozói Kézikönyv
DLS-2 v1.3

A RENDSZER

1. rész

Hely

Főpanel _____

Partíció (1-4) Globális kezelő

Hely

Escort4580 _____ _____ _____

Kezelő

01 _____ _____ _____

02 _____ _____ _____

03 _____ _____ _____

04 _____ _____ _____

05 _____ _____ _____

06 _____ _____ _____

07 _____ _____ _____

08 _____ _____ _____

09 _____ _____ _____

10 _____ _____ _____

11 _____ _____ _____

12 _____ _____ _____

13 _____ _____ _____

14 _____ _____ _____

15 _____ _____ _____

16 _____ _____ _____

Bővítő

Zóna (009-064)

*PC4108A
PC4116
PC4164RS*

Hely

01 _____ _____ _____

02 _____ _____ _____

03 _____ _____ _____

04 _____ _____ _____

05 _____ _____ _____

06 _____ _____ _____

07 _____ _____ _____

08 _____ _____ _____

09 _____ _____ _____

10 _____ _____ _____

11 _____ _____ _____

12 _____ _____ _____

13 _____ _____ _____

14 _____ _____ _____

PC4400 *Hely* *DVACS Modul (I/N)*

PC4204 *Hely* *Hely*

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

PC4216 *Hely* *Lámpa teszt (I/N)* *Hely* *Lámpa teszt (I/N)*

01 _____	06 _____
02 _____	07 _____
03 _____	08 _____
04 _____	09 _____
05 _____	

PC4701 *Hely*

PC4702

01 _____	03 _____
02 _____	04 _____

PC4820

01 _____	09 _____
02 _____	10 _____
03 _____	11 _____
04 _____	12 _____
05 _____	13 _____
06 _____	14 _____
07 _____	15 _____
08 _____	16 _____

A RENDSZER PROGRAMOZÁSA

2. rész

A programozási opciókért olvassa el az **Üzembe Helyezői Kézikönyv 3. fejezetét.**

Hivatkozás# (ref#)

RENDSZER (SYSTEM AREA)

Üzembe Helyezői Opciók

- [000000] Üzembe Helyezői kód**
Alapban
 4 digités kód 4010 _____ vagy
 6 digités kód 401000 _____
- [000001] Nagy Mester kód**
 4 digités kód 1234 _____ vagy
 6 digités kód 123456 _____
- [000002] Második Nagy Mester kód**
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000003] Séta Teszt kód**
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000004] Ór kód** *Partíció*
1 2 3 4 5 6 7 8
 Partíció YYYYYYYY _____
 4 digités kód AAAA _____ vagy
 6 digités kód AAAA00 _____
- [000005] Üzembe Helyezői Kizárás**
Tiltva Engedélyezve Tiltva

Eseményüzenetek (Event Messages)

- [000100] Hibás Élesítés (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)**
Alapban
System Has _____
Failed To Arm _____
- [000101] Riasztás Élesítés Közben (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)**
Alapban
Alarm Occured _____

While Armed

[000102] 4701 2W Füst (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

2 Wire Smoke

[000103] 4701 „Waterflow” (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Waterflow

[000104] Zóna Tamper (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Zone Tamper <>

[000105] Zóna Hiba (nyomjon csillagot [*] a lenti opciókért)

Alapban

Zone Fault <>

[0] Képernyő törlése

[1] Törlés a végéig

[2] Helyzet Váltás (Change Case)

[3] ASCII bejegyzés

[4] Töröl és kilép

[5] Mentés

Rendszer Opciók (System Options)

[000200] Rendszerkapcsolók

	<i>Alapban Y(igen)</i>		<i>Alapban Y(igen)</i>	
	<i>Y</i>	<i>N(nem)</i>	<i>Y</i>	<i>N(nem)</i>
Új Nagy Mester kód <i>/New Grand Mstr/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális [P] gomb <i>/Global [P] Key/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
Fokozatos Élesztés <i>/Power up Shunt/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Óra <i>/Global Clock/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
AC Hiba <i>/AC Trouble/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Kez. Kizárás <i>/Glob Kypd Lock/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
60 Hz AC <i>/60 Hz AC/</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Hiba <i>/Global Trouble/</i>	<i>Y</i> <input type="checkbox"/>
Kristály Idő <i>/Cristal Time/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Riasztás <i>/Global Alarms/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz AC <i>/AC Inhibit Arm/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Rendszer Áll. <i>/Globl Sys Stat/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Élesítés Akadályoz DC <i>/DC Inhibit Arm/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Globális Belépés <i>/Global Entry/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Memória Kijelzés <i>/Memory Display/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Kezelő #1 Globális <i>/Kypd #1 Global/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Kiiktatás Kijelzés <i>/Bypass Display/</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Zóna 1 Gyors <i>/Zone 1 Fast/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>
Sziréna Kikapcsolása <i>/Bell Shutdown/</i>	<i>Y/N*/</i>	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#1 <i>/Inv Cmd Out #1/</i>	<i>N</i> <input type="checkbox"/>

*CF-nél, ahol ez nem is változtatható

Követő + Riasztás <i>/Follow + Alarms/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#2 <i>/Inv Cmd Out #2/</i>	Y	<input type="checkbox"/>
6 Számjegyű Kód <i>/6 Digit Codes/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#3 <i>/Inv Cmd Out #3/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Óránkénti Nyomtatás <i>/Hourly Print/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#4 <i>/Inv Cmd Out #4/</i>	N	<input type="checkbox"/>
24 Órás Formátum <i>/Military Time/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#5 <i>/Inv Cmd Out #5/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Hiba Kódot Igényel *CF-nél, ahol ez nem is változtatható <i>/Tbl Req Code/</i>	N/Y*/	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#6 <i>/Inv Cmd Out #6/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tmp/Hiba Nyit. Zóna <i>/Tmp/Flt Opn Zn/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#7 <i>/Inv Cmd Out #7/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tűz Időzítés <i>/Fire Timeout/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Ford. Par. Kimenet#8 <i>/Inv Cmd Out #8/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kezelő Tamper <i>/Keypad Tamper/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kezelő Elsötétítése <i>/Kypd Blanking/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Tamper Tiltás <i>/Tamper Inhibit/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Kez. Elsötét. Kódot Kér <i>/Kpd Blnk Rq Cd/</i>	N	<input type="checkbox"/>
WLS zóna tmp riaszt. <i>/Device Tmp Dis/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	RF zavar érzékelés <i>/RF Jam Detect/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Rendszer Flt. Squawk <i>/Sys.Flt.Squawk/</i>	N	<input type="checkbox"/>	Hangos AC Hiba <i>/Audible AC Tbl/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Kód Kijelzése <i>/Code Display/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	Kapcsolt Hiba <i>/Latch Troubles/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [F] Gomb <i>/Global [F] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	2VF Auto Ell. <i>/2WS Auto Verify/</i>	N	<input type="checkbox"/>
Globális [A] Gomb <i>/Global [A] Key/</i>	Y	<input type="checkbox"/>			

[000201] Billentyűzet Opciók

	<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>		<i>Alapban Y(igen) /N(nem)</i>	
[F] Sziréna <i>/[F] Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[A] Zümmer <i>/[A] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Szaggatott Sziréna <i>/[F] Pulse Bell/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Sziréna <i>/[P] Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[F] Zümmer <i>/[F] Buzzer/</i>	Y	<input type="checkbox"/>	[P] Szaggatott Sziréna <i>/[P]Pulse Bell/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Sziréna <i>/[A] Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>	[P] Zümmer <i>/[P] Buzzer/</i>	N <input type="checkbox"/>
[A] Szaggatott Sziréna <i>/[A] Pulse Bell/</i>	N	<input type="checkbox"/>		N <input type="checkbox"/>

Hivatkozás #**Billentyűzet Kizárása**

		<i>Alapban</i>		
[00020200]	Rossz kódok száma	005	_____	(000-255 kód)
[00020201]	Kizárás Időtartam	015	_____	(000-255 perc)

Rendszer Idők

[00020300]	Sziréna Lekapcs.	004	_____	(000-255 perc)
[00020301]	Rendőr kód	060	_____	(000-255 perc)
[00020302]	Billentyűzet Időzítés	020	_____	(000-255 másodperc)
[00020303]	Nyári Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020304]	Téli Időszámítás	0000	_____	(HH/N/H)*
[00020305]	Élesítés Késleltetése	000	_____	(000-255 perc)
[00020306]	Őr Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020307]	Őr Időtartam	000	_____	(000-255 perc)
[00020308]	Óra Beállítása	060	_____	(000-255 másodperc)
[00020309]	Tűz Csendes Késlelt.	000	_____	(000-255 perc)
[00020310]	AC Hiba Késleltetés	000	_____	(000-255 perc)
[00020311]	„Waterflow” Késlelt.	000	_____	(000-255 másodperc)

* HH=Hónap (01-12), N=Nap (1-7), H=Hét (1-5)

[000204] Zóna Felügyelet

Nincs Vonalvégi Ellenállás

EOL

Dupla EOL

DLS Rész**[000300] DLS Opciók**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
DLS Enged.	<i>N</i>	___	DLS Visszahívás	<i>N</i>	___
Felhaszn. Hívás	<i>N</i>	___	Periodikus DLS	<i>N</i>	___
Dupla Hívás	<i>N</i>	___	Felhaszn. Enged. DLS	<i>Y</i>	___

Periodikus Hívás

		<i>Alapban</i>		
[00030100]	Periodikus Átv. Nap	030	_____	(000-255 nap)
[00030101]	Periodikus Átv. Ideje	0000	_____	(ÓÓPP)
[000302]	Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)			

.....

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

Hivatkozás #

		<i>Alapban</i>	
[000303]	Panel ID Kód	4911	_____
[000304]	Azonosító Kód	4910	_____
[000305]	Dupla Hívás Időzítés	060	_____ (000-255 másodperc)
[000306]	Csengések Száma	008	_____ (000-255)
[000307]	PC-Link Engedélyezése		

Kommunikátor**Első Telefonszám**

[0004000000] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

.....

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[0004000001] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01 ___

[00] 20 Bps 1400 [02] DTMF Contact ID [04] Pager 1 [06] Pager 3
 [01] 20 Bps 2300 [03] SIA FSK Format [05] Pager 2

[0004000002] Hívás Utasítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	Y	___
Nyitás/Zárás	Y	___
Minden Más	Y	___

Második Telefonszám

[0004000100] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

.....

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[0004000101] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01 ___

[00] 20 Bps 1400 [02] DTMF Contact ID [04] Pager 1 [06] Pager 3
 [01] 20 Bps 2300 [03] SIA FSK Format [05] Pager 2

[0004000102] Hívás Utasítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás	N	___
Nyitás/Zárás	N	___
Minden Más	N	___

Harmadik Telefonszám

[0004000200] Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[0004000201] Kommunikációs Formátum

Alapban: 01

[00] 20 Bps 1400 [02] DTMF Contact ID [04] Pager 1 [06] Pager 3
 [01] 20 Bps 2300 [03] SIA FSK Format [05] Pager 2

[0004000202] Híváirányítás

Alapban *Y/N*

Riasztás/Visszaállítás *N*
 Nyitás/Zárás *N*
 Minden Más *N*

[00040003] Rendszer Azonosító #

4 digités kód *FFFF* vagy
 6 digités kód *FFFFF*

[000401] Kommunikációs Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
Kommunikáció Enged.	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Európai Hívás</i>	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Comms Enabled/</i>			<i>/Europe Dial/</i>		
DTMF Tárcsázás	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	<i>Normál Tárcsázás</i>	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>
			(CF-nél <i>N</i>)		
<i>/DTMF Dialing/</i>			<i>/Default Dial/</i>		
Visszaállítás BTO-nál	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 1-2 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Restore on BTO/</i>			<i>/Ph 1-2 Backup/</i>		
Vissz. Hatástalanít.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 1-3 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Rest On Disarm/</i>			<i>/Ph 1-3 Backup/</i>		
Kikapcsolás 24 óra	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Tel. 2-3 Tartalék	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/Shutdown 24hrs/</i>			<i>/Ph 2-3 Backup/</i>		
PC ID	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Foglalt Vonal Érz.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC ID/</i>			<i>/Busy Tone Det./</i>		
PC Auto Élesítés	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	1300 Hz ID	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC On Auto Arm/</i>			<i>/1300 Hz ID/</i>		
PC ID Visszaáll.	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>	Váltakozó hívás	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/PC ID Restores/</i>			<i>/Alternate Dial/</i>		
TLM Engedélyezve	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	SIA 1 Azonosító	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>
(CF-nél nem változtatható meg)					
<i>/TLM Enabled/</i>			<i>/SIA 1 Account#/</i>		
TLM Hangos Szir.	<i>Y</i>	<input type="checkbox"/>	Auto SIA	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
<i>/TLM Aud Bell/</i>			<i>/Autoreport SIA/</i>		

FTC Hangos Szir. /FTC Aud Bell/	N	<input type="checkbox"/>	Teszt Átv. Percben /Test TX in Min/	N	<input type="checkbox"/>
Hangos TLM+Riaszt. /TLM+Alarm Aud/	N	<input type="checkbox"/>	Átv. Késlelt. Percben /TX Del in Min/	N	<input type="checkbox"/>
Visszajelzés /Ringback/	N	<input type="checkbox"/>	6 digités Azonosító /6 digit Acct/	N	<input type="checkbox"/>
„Squawk” Visszajelz. /Ringback Squawk/	N	<input type="checkbox"/>	Vonal villogtatás /2 nd Line Flash/	N	<input type="checkbox"/>
Periodikus Teszt /Periodic Test/	N	<input type="checkbox"/>			

Vegyes Kommunikációs Opciók

		<i>Alapban</i>		
[00040200]	DTMF híváspróba	004	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040201]	Riaszt. Számláló határ	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040202]	AC Hiba Késleltetés	0700	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040203]	Zóna Átv. Késleltetés	000	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)

Teszt Kód Átvitel

		<i>Alapban</i>		
[0004020400]	Periodikus Átv. Napjai	030	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)
[0004020401]	Periodikus Átv. Ideje	0000	<input type="checkbox"/>	(ÓÓPP)
[00040205]	Foglalt Vonal Késlelt.	060	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)
[00040206]	TLM Hiba Késlelt.	003	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040207]	Hívás Kísérlet #1	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040208]	Hívás Kísérlet #2	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040209]	Hívás Kísérlet #3	010	<input type="checkbox"/>	(000-255)
[00040210]	Hívás Késleltet.	020	<input type="checkbox"/>	(000-255 másodperc)
[00040211]	4164 Alacs. Akku. Késlel.	007	<input type="checkbox"/>	(000-255 nap)

Jelentő Kódok

- [00040300] Zóna Riasztás (Zóna XXX riaszt, XXX= 001-064)
- [00040301] Zóna Visszaállítás (Zóna XXX visszaáll, XXX= 001-064)
- [00040302] Zóna Hiba/Tamper (Zóna XXX hiba, XXX= 001-064)
- [00040303] Zóna Hiba/Tamper Visszaállítás (Zóna XXX hiba visszaáll., XXX= 001-064)
- [00040304] Zóna Rövidzár (Zóna XXX rövidzár, XXX= 001-064)
- [00040305] Zóna Rövidzár Visszaállítás (Zóna XXX rövidzár visszaáll, XXX= 001-064)

Zóna		Zóna	Zóna
001	017	033	049
002	018	034	050
003	019	035	051
004	020	036	052
005	021	037	053
006	022	038	054
007	023	039	055
008	024	040	056
009	025	041	057
010	026	042	058
011	027	043	059
012	028	044	060
013	029	045	061
014	030	046	062
015	031	047	063
016	032	048	064

[00040306] [F] [A] [P] Funkciógombok

[F] Bill. Riasztás ___* [A] Bill. Riasztás ___ [P] Bill. Riasztás ___
 [F] Bill. Visszaáll. ___* [A] Bill. Visszaáll. ___ [P] Bill. Visszaáll. ___

[00040307] Vegyes Riasztás

„Duress” Kód ___ Rendőrségi Kód (Kereszt Zóna) ___
 Nyitás Riaszt. Után ___ Kényszer. Ajtó ___ Nyitás Túl Hosszú ___
 Nem régi zárás ___ Kénysz. A. Vissza. ___ Nyit. Túl Hossz. V. ___

[00040308] Vegyes Tamper

Ált. Rendszer Tmp. ___ Ált. Rendsz. Tmp. Visszaáll. ___ Bill. Kizár. ___

[00040309] Tűz Esemény

2-vez. Riasztás ___* 2-vez. Hiba ___* Tűz Teszt Kezdeté ___
 2-vez. Visszaáll ___* 2-vez. Hiba Visszaáll. ___* Tűz Teszt Vége ___
 „Waterflow” Riaszt. ___* „Waterflow Hiba ___* Tűz Kiiktatás ___
 „Waterflow” Vissza. ___* „Waterflow Hiba V. ___* Tűz Nem kiiktatható ___

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

[00040310] Zárások

<i>Felhasz-náló</i>	006 ___	013 ___	018 ___	025 ___	032 ___	036 ___	043 ___
	007 ___	014 ___	019 ___	026 ___	<i>Felhasz-</i>	037 ___	044 ___
001 ___	008 ___	015 ___	020 ___	027 ___	<i>náló</i>	038 ___	045 ___
002 ___	009 ___	016 ___	021 ___	028 ___		039 ___	046 ___
003 ___	010 ___	<i>Felhasz-náló</i>	022 ___	029 ___	033 ___	040 ___	047 ___
004 ___	011 ___		023 ___	030 ___	034 ___	041 ___	048 ___
005 ___	012 ___	017 ___	024 ___	031 ___	035 ___	042 ___	

<i>Felhasz- náló</i>	058 <input type="checkbox"/>	067 <input type="checkbox"/>	079 <input type="checkbox"/>	088 <input type="checkbox"/>	097 <input type="checkbox"/>	109 <input type="checkbox"/>	118 <input type="checkbox"/>
	059 <input type="checkbox"/>	068 <input type="checkbox"/>	080 <input type="checkbox"/>	089 <input type="checkbox"/>	098 <input type="checkbox"/>	110 <input type="checkbox"/>	119 <input type="checkbox"/>
	060 <input type="checkbox"/>	069 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	090 <input type="checkbox"/>	099 <input type="checkbox"/>	111 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>
049 <input type="checkbox"/>	061 <input type="checkbox"/>	070 <input type="checkbox"/>		091 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>	112 <input type="checkbox"/>	121 <input type="checkbox"/>
050 <input type="checkbox"/>	062 <input type="checkbox"/>	071 <input type="checkbox"/>		092 <input type="checkbox"/>	101 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	122 <input type="checkbox"/>
051 <input type="checkbox"/>	063 <input type="checkbox"/>	072 <input type="checkbox"/>	081 <input type="checkbox"/>	093 <input type="checkbox"/>	102 <input type="checkbox"/>		123 <input type="checkbox"/>
052 <input type="checkbox"/>	064 <input type="checkbox"/>	073 <input type="checkbox"/>	082 <input type="checkbox"/>	094 <input type="checkbox"/>	103 <input type="checkbox"/>		124 <input type="checkbox"/>
053 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	074 <input type="checkbox"/>	083 <input type="checkbox"/>	095 <input type="checkbox"/>	104 <input type="checkbox"/>	113 <input type="checkbox"/>	125 <input type="checkbox"/>
054 <input type="checkbox"/>		075 <input type="checkbox"/>	084 <input type="checkbox"/>	096 <input type="checkbox"/>	105 <input type="checkbox"/>	114 <input type="checkbox"/>	126 <input type="checkbox"/>
055 <input type="checkbox"/>		076 <input type="checkbox"/>	085 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	106 <input type="checkbox"/>	115 <input type="checkbox"/>	127 <input type="checkbox"/>
056 <input type="checkbox"/>	065 <input type="checkbox"/>	077 <input type="checkbox"/>	086 <input type="checkbox"/>		107 <input type="checkbox"/>	116 <input type="checkbox"/>	128 <input type="checkbox"/>
057 <input type="checkbox"/>	066 <input type="checkbox"/>	078 <input type="checkbox"/>	087 <input type="checkbox"/>		108 <input type="checkbox"/>	117 <input type="checkbox"/>	

[00040311] Vegyes Zárás

Zárás 129-1000 Auto Éles. Törlés Auto Zárás
Részleges Zárás Speciális Zárás

[00040312] Partíció Zárás

Partíció 1 Zár Partíció 4 Zár
Partíció 2 Zár
Partíció 3 Zár

Hivatkozás #**[00040313]** Nyitások

<i>Felhasz- náló</i>	004 <input type="checkbox"/>	009 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	020 <input type="checkbox"/>	025 <input type="checkbox"/>	030 <input type="checkbox"/>
	005 <input type="checkbox"/>	010 <input type="checkbox"/>	015 <input type="checkbox"/>	021 <input type="checkbox"/>	026 <input type="checkbox"/>	031 <input type="checkbox"/>
001 <input type="checkbox"/>	006 <input type="checkbox"/>	011 <input type="checkbox"/>	016 <input type="checkbox"/>	017 <input type="checkbox"/>	022 <input type="checkbox"/>	027 <input type="checkbox"/>
002 <input type="checkbox"/>	007 <input type="checkbox"/>	012 <input type="checkbox"/>		018 <input type="checkbox"/>	023 <input type="checkbox"/>	028 <input type="checkbox"/>
003 <input type="checkbox"/>	008 <input type="checkbox"/>	013 <input type="checkbox"/>		019 <input type="checkbox"/>	024 <input type="checkbox"/>	029 <input type="checkbox"/>

<i>Felhasz- náló</i>	045 <input type="checkbox"/>	056 <input type="checkbox"/>	067 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	093 <input type="checkbox"/>	104 <input type="checkbox"/>	115 <input type="checkbox"/>
	046 <input type="checkbox"/>	057 <input type="checkbox"/>	068 <input type="checkbox"/>		094 <input type="checkbox"/>	105 <input type="checkbox"/>	116 <input type="checkbox"/>
	047 <input type="checkbox"/>	058 <input type="checkbox"/>	069 <input type="checkbox"/>		095 <input type="checkbox"/>	106 <input type="checkbox"/>	117 <input type="checkbox"/>
033 <input type="checkbox"/>	048 <input type="checkbox"/>	059 <input type="checkbox"/>	070 <input type="checkbox"/>	081 <input type="checkbox"/>	096 <input type="checkbox"/>	107 <input type="checkbox"/>	118 <input type="checkbox"/>
034 <input type="checkbox"/>		060 <input type="checkbox"/>	071 <input type="checkbox"/>	082 <input type="checkbox"/>		108 <input type="checkbox"/>	119 <input type="checkbox"/>
035 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	061 <input type="checkbox"/>	072 <input type="checkbox"/>	083 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	109 <input type="checkbox"/>	120 <input type="checkbox"/>
036 <input type="checkbox"/>		062 <input type="checkbox"/>	073 <input type="checkbox"/>	084 <input type="checkbox"/>		110 <input type="checkbox"/>	121 <input type="checkbox"/>
037 <input type="checkbox"/>		063 <input type="checkbox"/>	074 <input type="checkbox"/>	085 <input type="checkbox"/>		111 <input type="checkbox"/>	122 <input type="checkbox"/>
038 <input type="checkbox"/>	049 <input type="checkbox"/>	064 <input type="checkbox"/>	075 <input type="checkbox"/>	086 <input type="checkbox"/>	097 <input type="checkbox"/>	112 <input type="checkbox"/>	123 <input type="checkbox"/>
039 <input type="checkbox"/>	050 <input type="checkbox"/>		076 <input type="checkbox"/>	087 <input type="checkbox"/>	098 <input type="checkbox"/>		124 <input type="checkbox"/>
040 <input type="checkbox"/>	051 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	077 <input type="checkbox"/>	088 <input type="checkbox"/>	099 <input type="checkbox"/>	<i>Felhasz- náló</i>	125 <input type="checkbox"/>
041 <input type="checkbox"/>	052 <input type="checkbox"/>		078 <input type="checkbox"/>	089 <input type="checkbox"/>	100 <input type="checkbox"/>		126 <input type="checkbox"/>
042 <input type="checkbox"/>	053 <input type="checkbox"/>		079 <input type="checkbox"/>	090 <input type="checkbox"/>	101 <input type="checkbox"/>		127 <input type="checkbox"/>
043 <input type="checkbox"/>	054 <input type="checkbox"/>	065 <input type="checkbox"/>	080 <input type="checkbox"/>	091 <input type="checkbox"/>	102 <input type="checkbox"/>	113 <input type="checkbox"/>	128 <input type="checkbox"/>
044 <input type="checkbox"/>	055 <input type="checkbox"/>	066 <input type="checkbox"/>		092 <input type="checkbox"/>	103 <input type="checkbox"/>	114 <input type="checkbox"/>	

[00040314] Vegyes Nyitás

Nyitás 129-1000 Speciális Nyitás Auto Nyitás

[00040315] Partíció Zárás

Partíció 1 Nyit Partíció 4 Nyit
 Partíció 2 Nyit
 Partíció 3 Nyit

[00040316] Rendszer Szerviz

Panel Akku Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM Visszaáll <input type="checkbox"/> *	Ins Lead In <input type="checkbox"/>
Panel AC Hiba <input type="checkbox"/> *	TLM V. Vonal2 <input type="checkbox"/> *	Ins Lead Out <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna H. <input type="checkbox"/> *	FTC Visszaáll <input type="checkbox"/>	Zárás Delinq. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Hiba <input type="checkbox"/> *	Buffer majdnem tele <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead In <input type="checkbox"/>
Panel Akku. Vissza. <input type="checkbox"/> *	Felhasználói teszt <input type="checkbox"/>	Wlk Tst Lead Out <input type="checkbox"/>
Panel AC Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt <input type="checkbox"/> *	Ált. Rendszer Hiba <input type="checkbox"/>
Rendszer Sziréna V. <input type="checkbox"/> *	LINKS Teszt <input type="checkbox"/>	Ált. R. Hiba Vissza. <input type="checkbox"/>
Panel AUX Vissza. <input type="checkbox"/> *	Periodikus Teszt H. <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Hiba <input type="checkbox"/>
Combus Hiba <input type="checkbox"/>	GND rövidzár Hiba <input type="checkbox"/> *	WLS al. Akku. Vissz. <input type="checkbox"/>
Combus Visszaáll. <input type="checkbox"/>	GND röv. Visszaáll. <input type="checkbox"/> *	Ált. Mod Com Hiba <input type="checkbox"/>
TLM Hiba <input type="checkbox"/> *	DLS Lead In <input type="checkbox"/>	Ált. Mod Com Vissz. <input type="checkbox"/>
TLM H. Vonal 2 <input type="checkbox"/> *	DLS Lead Out <input type="checkbox"/>	

* Alapban 99 a CF-nél. 00 vagy FF nem írható be.

Hivatkozás #**LINKS 1000**

[00040400] Első Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[00040401] Második Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[00040402] Harmadik Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

.....
[00040403] DLS Telefonszám (31 digit max., nyomjon csillagot a lenti opciókért)

[0] Mentés [2] 2 másodperc szünet [4] DTMF [*]
 [1] Tárcsahang [3] 4 másodperces szünet [5] DTMF [#]

[00040404] LINKS Opciók

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS Modul	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>
Periodikus Teszt	<i>N</i>	<input type="checkbox"/>

[00040405] Ismétlődő LINKS Teszt *030* (000-255 nap)

[00040406] Ismétlődő LINKS Teszt Idje *0000* (ÓÓPP)

[000405] **LINKS 2XXX**

	<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>		<i>Alapban</i>	<i>Y/N</i>
LINKS2XXX	<i>N *</i>	<input type="checkbox"/>	Nyitás/Zárás	<i>N *</i>	<input type="checkbox"/>
Riasztás/Visszaáll.	<i>N *</i>	<input type="checkbox"/>	Minden Más	<i>N *</i>	<input type="checkbox"/>

* *CF panelnél alapban Y.*

	<i>Kimenet</i>	<i>Partíció</i>	<i>Zóna</i>	<i>Napirend#</i>	<i>Időzítő</i>
		<i>1 2 3 4</i>			
[0005] SAUX+ <i>Alap</i>	<i>39</i>	<i>Y N N N</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>005</i>

[0006] Sziréna <i>Alap</i>	<i>00</i>	<i>Y N N N</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>000</i>
-----------------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------

PGM kimenetek

[000700] PGM1 <i>Alap</i>	<i>38</i>	<i>Y N N N</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<i>000</i>
----------------------------------	-----------	----------------	--------------------------	--------------------------	------------

A kimeneti opciók:

[00] Tűz és Betörés	[15] Komm. Hiba	[30] Zóna Tmp. Köv.	[45] Par. Kimenet 8
[01] Inv. Tűz/Betör.	[16] Aktív Komm.	[31] Zóna Hiba Köv.	[46] Rendőrségi
[02] Csak betörés	[17] Komm. Jelzése	[32] Élesített Stay	[47] Fenntartás
[03] Inv. Csak Betör.	[18] Kioltó Kimenet	[33] Élesített Away	[48] Tűz Zóna Hiba
[04] Csak Tűz	[19] „Combus”	[34] 2V füst. Riaszt	[49] Folyamatos Tűz
[05] Inv. Csak Tűz	[20] Üzemkész	[35] 2V füst. Hiba	[50] Időzített Tűz
[06] Élesített	[21] Zóna Riasztás	[36] „Waterflow” R.	[51] „CSFM” Tűz

[07] Inv. Élesített	[22] Zóna Követése	[37] „Waterflow” H	[52] Pulzáló Tűz
[08] Napirend	[23] Kényszerített	[38] Par. Kim. 1	[53] Tűz Strób
[09] Kapcsolt Strób	[24] Zümmer követ.	[39] Par. Kim. 2	[54] Földzárlat
[10] Hiba Kimenet	[25] Távoli Műk.	[40] Par. Kim. 3	[55] Ált. Tűz Hiba
[11] Kisegítő Idő	[26] Kilépés Köv.	[41] Par. Kim. 4	[56] Sziréna Hiba
[12] Csengő Követés	[27] Belépés Köv.	[42] Par. Kim. 5	[57] AC állapot
[13] Csak TLM	[28] Zóna Tamper	[43] Par. Kim. 6	[58] Partíció Állapot
[14] TLM és Riaszt.	[29] Zóna Hiba	[44] Par. Kim. 7	

[000706] PGM Kimeneti Idők

		<i>Alapban</i>		
[00070600]	Kioltó Pulzus	003	_____	(000-255 mp.)
[00070601]	Ground Start	000	_____	(000-255 mp.)
[00070602]	Csengő Pulzus	002	_____	(000-255 mp.)
[00070603]	Kényszerített Pulzus	005	_____	(000-255 mp.)

[0009] Rendszer Címke (nyomjon *-ot a lenti opciók eléréséhez)

Alapban: System Area _____

[0] Képernyő törlése	[2] Helyzet Váltás (Change Case)	[4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig	[3] ASCII bejegyzés	[5] Mentés

Hivatkozás

Esemény Napirend

Nyitás/Zárás

- [001000XX] Válassza ki a megfelelőt (Üsse be a Nyit/Zár Tiltás Napirendet#, XX=01-99)
 Nyitások (Alapban: N, N= Zárások, Y=Nyitások)
 Üsse be a napirend számát 00-99

Kapcsolja be a partíció opciókat

<i>Nyit/Zár #</i> <i>(XX=01-99)</i>	<i>Nyitások</i> <i>(Y/N)</i> <i>Alapban: Y</i>	<i>Napirend</i> <i>(00-99)</i> <i>01</i>	<i>Partíció</i> <i>1 2 3 4</i> <i>NNNN</i>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
[001000XX]	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(Másolja le az oldalt, ha több mint 31 napirendi pontot használ)

Hivatkozás

Dátum Napirend

[001001XXYY]

Válassza ki a megfelelőt:

- Üsse be a Dátum Napirendet #, XX=02-99

- Üsse be az Intervallumot, YY=01-04

Állítsa be a kezdő időt (Alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be a záró időt (alapban 0000, ÓÓPP)

Állítsa be az opciókat (Alapban N, N=Nem, Y=Igen)

Sunday	Tuesday	Thursday	Saturday	Holiday3	Auto
Monday	Wednesday	Friday	Holiday1	Holiday4	Disarm?
			Holiday2	Autoarm?	

Kizárt csoport#2
[00100202]

Kizárt csoport#3
[00100203]

Kizárt csoport#4
[00100204]

Fénymásolja le a lapot, ha több mint 45 dátumot használ.

Hivatkozás#

<i>Él/Hat.</i>	Élesít/Hatást. Napirend	<i>Partíció</i>
<i>Napirend 01-50</i>	<i>Dátum Napirend#</i>	<i>1 2 3 4</i>
	<i>(00-99)</i>	<i>NNNN</i>
	<i>Alapban: 01</i>	

[00100301]	____	_____
[00100302]	____	_____
[00100303]	____	_____
[00100304]	____	_____
[00100305]	____	_____
[00100306]	____	_____
[00100307]	____	_____

[00100308]	---	-----
[00100309]	---	-----
[00100310]	---	-----
[00100311]	---	-----
[00100312]	---	-----
[00100313]	---	-----
[00100314]	---	-----
[00100315]	---	-----
[00100316]	---	-----
[00100317]	---	-----
[00100318]	---	-----
[00100319]	---	-----
[00100320]	---	-----
[00100321]	---	-----
[00100322]	---	-----
[00100323]	---	-----
[00100324]	---	-----
[00100325]	---	-----
[00100326]	---	-----
[00100327]	---	-----
[00100328]	---	-----
[00100329]	---	-----
[00100330]	---	-----
[00100331]	---	-----
[00100332]	---	-----
[00100333]	---	-----
[00100334]	---	-----
[00100335]	---	-----
[00100336]	---	-----
[00100337]	---	-----
[00100338]	---	-----
[00100340]	---	-----
[00100341]	---	-----
[00100342]	---	-----
[00100343]	---	-----
[00100344]	---	-----
[00100345]	---	-----

Hivatkozás#

[00100346]	---	-----
[00100347]	---	-----
[00100348]	---	-----
[00100349]	---	-----
[00100350]	---	-----

Funkció Billentyűk

<i>Kezelő #1</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00120802]	___	[00121504]	___
[00120101]	___	[00120803]	___	[00121505]	___
[00120102]	___	[00120804]	___		
[00120103]	___	[00120805]	___	<i>Kezelő #16</i>	<i>Opció(00-26)</i>
[00120104]	___			[00121601]	___
[00120105]	___	<i>Kezelő #9</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121602]	___
		[00120901]	___	[00121603]	___
<i>Kezelő #2</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00120902]	___	[00121604]	___
[00120201]	___	[00120903]	___	[00121605]	___
[00120202]	___	[00120904]	___		
[00120203]	___	[00120905]	___		
[00120204]	___				
[00120205]	___	<i>Kezelő #10</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121001]	___		
<i>Kezelő #3</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121002]	___		
[00120301]	___	[00121003]	___		
[00120302]	___	[00121004]	___		
[00120303]	___	[00121005]	___		
[00120304]	___				
[00120305]	___	<i>Kezelő #11</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121101]	___		
<i>Kezelő #4</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121102]	___		
[00120401]	___	[00121103]	___		
[00120402]	___	[00121104]	___		
[00120403]	___	[00121105]	___		
[00120404]	___				
[00120105]	___	<i>Kezelő #12</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121201]	___		
<i>Kezelő #5</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121202]	___		
[00120501]	___	[00121203]	___		
[00120502]	___	[00121204]	___		
[00120503]	___	[00121205]	___		
[00120504]	___	<i>Kezelő #13</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120505]	___	[00121301]	___		
		[00121302]	___		
<i>Kezelő #6</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121303]	___		
[00120601]	___	[00121304]	___		
[00120602]	___	[00121305]	___		
[00120603]	___				
[00120604]	___	<i>Kezelő #14</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
[00120605]	___	[00121401]	___		
<i>Kezelő #7</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121402]	___		
[00120701]	___	[00121403]	___		
[00120702]	___	[00121404]	___		
[00120703]	___	[00121405]	___		
[00120704]	___				
[00120705]	___	<i>Kezelő #15</i>	<i>Opció(00-26)</i>		
		[00121501]	___		
<i>Kezelő #8</i>	<i>Opció(00-26)</i>	[00121502]	___		
[00120801]	___	[00121503]	___		

Az opciók listája:

- [00] Nulla billentyű
- [01] „Stay” élesítés
- [02] „Away élesítés”
- [03] Belépés nélküli élesítés
- [04] Ajtócsengő be/ki
- [05] Rendszer teszt
- [06] Kiiktatás mód
- [07] Hiba kijelzés
- [08] Riasztási memória
- [09] Felhaszn. programozás

- [10] Felhaszn. funkciók
- [11] Gyors kilépés
- [12] Követő élesítés
- [13] Parancs kimenet 1
- [14] Parancs kimenet 2
- [15] Parancs kimenet 3
- [16] Parancs kimenet 4
- [17] Parancs kimenet 5
- [18] Parancs kimenet 6
- [19] Parancs kimenet 7

- [20] Parancs kimenet 8

[21] Csendes hibajelzés
[22] Szirénák némítása
[23] Tűz reset

[24] Tűzriadó gyakorlat
[25] Lámpa teszt
[26] Tűzfelügyelői teszt

Hivatkozás#

AML Opciók

[001400] **AML opciók** *Alapban* *Y/N*
PGM1 AML? *N*

[001401] AML Kulcs
Üssön be 00-FF *00*

Hivatkozás#

[001402] **AML füst teszt**

Dátum napirend Partíció
(00-99) 1 2 3 4
Alapban 01 N N N N

[00140201]
[00140202]
[00140203]
[00140204]

[00140205]
[00140206]
[00140207]
[00140208]
[00140209]
[00140210]
[00140211]
[00140212]

[00140213]	__	_____	[00140230]	__	_____
[00140214]	__	_____	[00140231]	__	_____
[00140215]	__	_____	[00140232]	__	_____
[00140216]	__	_____	[00140233]	__	_____
[00140217]	__	_____	[00140234]	__	_____
[00140218]	__	_____	[00140235]	__	_____
[00140219]	__	_____	[00140236]	__	_____
[00140220]	__	_____	[00140237]	__	_____
[00140221]	__	_____	[00140238]	__	_____
[00140222]	__	_____	[00140239]	__	_____
[00140223]	__	_____	[00140240]	__	_____
[00140224]	__	_____	[00140241]	__	_____
[00140225]	__	_____	[00140242]	__	_____
			[00140243]	__	_____
			[00140244]	__	_____
			[00140245]	__	_____
			[00140246]	__	_____
			[00140247]	__	_____
			[00140248]	__	_____
			[00140249]	__	_____
			[00140250]	__	_____

Dátum napirend Partíció
(00-99) 1 2 3 4
Alapban 01 N N N N

[00140226]	__	_____
[00140227]	__	_____
[00140228]	__	_____
[00140229]	__	_____

Hivatkozás#

XX=03 (AML PGM1)

[0014XX00] Eszköz beléptetése

		006	_____	_____	__	014	_____	_____	__	
	Sorszám	(009) PGM1	007	_____	_____	__	015	_____	_____	__
		(-064)	008	_____	_____	__	016	_____	_____	__
001	_____	_____	009	_____	_____	__	017	_____	_____	__
002	_____	_____	010	_____	_____	__	018	_____	_____	__
003	_____	_____	011	_____	_____	__	019	_____	_____	__
004	_____	_____	012	_____	_____	__	020	_____	_____	__
005	_____	_____	013	_____	_____	__	021	_____	_____	__

022	_____	_____	__	051	_____	_____	__
023	_____	_____	__	052	_____	_____	__
024	_____	_____	__	053	_____	_____	__
025	_____	_____	__	054	_____	_____	__
026	_____	_____	__	055	_____	_____	__
027	_____	_____	__	056	_____	_____	__
028	_____	_____	__				
029	_____	_____	__				
030	_____	_____	__				
031	_____	_____	__				
032	_____	_____	__				
033	_____	_____	__				
034	_____	_____	__				
035	_____	_____	__				
036	_____	_____	__				
037	_____	_____	__				
038	_____	_____	__				

[0014XX01] Eszköz törlése

[0014XX02] Alap AML,

Sorszám (009) PGM1
(-064)

039	_____	_____	__
040	_____	_____	__
041	_____	_____	__
042	_____	_____	__
043	_____	_____	__
044	_____	_____	__
045	_____	_____	__
046	_____	_____	__
047	_____	_____	__
048	_____	_____	__
049	_____	_____	__
050	_____	_____	__

Alap megerősítése: * gomb

PARTÍCIÓ PROGRAMOZÁS

3. rész

Part.
Szám Partíció#

Hivatkozás#

1
2
3
4

PARTÍCIÓ RÉSZ

Hozzáad/Szerkeszt Par.

(XX= Partíció 01-04)

[0100XX00] Partíció Azonosító#

Alapban

4 digités kód *FFFF*

6 digités kód

FFFFFF

[0100XX01] Partíció opció

Alapban

[F] Enged.	Y
[A] Enged.	Y
[P] Enged.	Y
Órakijelzés	Y
Kilépési Idő Kijel.	Y
Kiiktatáshoz Kód Szük.	Y
Auto Élesít/Hatástalanít	Y
Auto Él. Kódot igényel	N
Auto Arm „Squawk”	N
Sziréna „Squawk”	N
Billentyűzet kizárása	N
Par. kimenet 1 kódot kér	N
Par. kimenet 2 kódot kér	N
Par. kimenet 3 kódot kér	N
Par. kimenet 4 kódot kér	N
Par. kimenet 5 kódot kér	N
Par. kimenet 6 kódot kér	N
Par. kimenet 7 kódot kér	N
Par. kimenet 8 kódot kér	N
[*6] bármely kód	N
Hangos kilépési késleltet.	N
Hangos kilépés Squawk	N
Hangos kilépési hiba	N
Belépés sürgetése	N
Belépés Squawk	N
Kilépési késleltetés határ	N
Rendszer riasztás	N
Rendszer állapot	N
Füstérz. reset Par#2	Y
Speciális riasztás belépés	Y
Kilépés hiba sípolás	N

[F] Enged.
[A] Enged.
[P] Enged.
Órakijelzés Y
Kilépési Idő Kijel.
Kiiktatáshoz Kód Szük.
Auto Élesít/Hatástalanít
Auto Él. Kódot igényel
Auto Arm „Squawk”
Sziréna „Squawk”
Billentyűzet kizárása
Par. kimenet 1 kódot kér
Par. kimenet 2 kódot kér
Par. kimenet 3 kódot kér
Par. kimenet 4 kódot kér
Par. kimenet 5 kódot kér
Par. kimenet 6 kódot kér
Par. kimenet 7 kódot kér
Par. kimenet 8 kódot kér
[*6] bármely kód
Hangos kilépési késleltet.
Hangos kilépési hiba
Hangos kilépés Squawk
Belépés sürgetése
Belépés Squawk
Kilépési késleltetés határ
Rendszer riasztás
Rendszer állapot
Füstérz. reset Par#2
Speciális riasztás belépés
Kilépés hiba sípolás

Belépési
késleltetés

Kilépési
késleltetés

Másodlagos
belépési
késleltetés

Másodlagos
kilépési
késleltetés

Delinquency

Auto élesítés
előtti előriasztás

Hivatkozás#*Alapban*

[0100XX0200]	Belépési késleltetés (000-255 másodperc)	030
[0100XX0201]	Kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120 (CF-nél 060)
[0100XX0202]	Másodlagos belépési késleltetés (000-255 másodperc)	045 (CF-nél 060)
[0100XX0203]	Másodlagos kilépési késleltetés (000-255 másodperc)	120
[0100XX0204]	Delinquency (000-255 nap)	000
[0100XX0205]	Auto élesítés előriasztás (000-255 perc)	001

Zónák partícióhoz rendelése

(XX=Partíció 01-04)

[0100XX0300]	Új zóna hozzáadása
[0100XX0301]	Zóna szerkesztése
[0100XX0301]	Zóna törlése „ZONE XXX”

Zónatípusok és alapbeállításai	Sziréna hangos Pulzáló sziréna	Kiiktatás enged.	Ajtócsengő	Kényszerített zóna	Riasztás számlálás	Árvitel késleltetése	Waterflow késleltetés
[00] Késleltetett	Y	N	Y	Y	N	Y	N
[01] Másodlagos késleltetett	Y	N	Y	Y	Y	Y	N
[02] Azonnali	Y	N	Y	Y	N	Y	N
[03] Követő	Y	N	Y	N	N	Y	N
[04] Késleltetett követő	Y	N	Y	N	N	Y	N
[05] Követő „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N
[06] Késleltetett „Stay Away”	Y	N	Y	N	Y	Y	N
[07] Tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[08] Késleltetett tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[09] Auto ellenőrzött tűz	Y	Y	N	N	N	N	N
[10] Waterflow	Y	Y	N	N	N	N	N
[11] Tűz felügyelet	N	Y	N	N	N	N	N
[12] 24 Hr Bell	Y	N	Y	N	N	N	N
[13] 24 Hr Bell/Buzz	Y	N	Y	N	N	N	N
[14] 24 Hr Buzzer	Y	N	Y	N	N	N	N

[15] 24 Hr Technical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[16] 24 Hr Gas	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[17] 24 Hr Heat	Y	Y	N	N	N	N	N	N
[18] 24 Hr Medical	N	N	Y	N	N	N	N	N
[19] 24 Hr Emergency	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[20] 24 Hr Water	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[21] 24 Hr Freeze	Y	N	Y	N	N	N	N	N
[22] 24 Hr Holdup	N	N	N	N	N	N	N	N
[23] 24 Hr Panic	N	N	N	N	N	N	N	N
[24] Kapcsolt 24 órás	Y	N	N	N	N	N	N	N
[25] Pillanatnyi élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[26] Fenntartó élesítés	Y	N	N	N	N	N	N	N
[27] Kényszerített válasz	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[28] Links Sup	N	N	Y	N	Y	N	N	N
[29] Links Answer	N	N	Y	N	Y	N	N	N

Zóna	Partíció				Zóna címke	Zóna típusa	Sziréna hangos Pulzáló sziréna Kijáratás enged. Ajtócsengő Kényszerített zóna Riasztás számlálás Arvitel késleltetése Waterflow késleltetés
	1	2	3	4			
001	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
002	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
003	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
004	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
005	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
006	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
007	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
008	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
009	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
010	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
011	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
012	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
013	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
014	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
015	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
016	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Ha bővítő modulokat is használ, tekintse meg a leírást.

Hivatkozás#

Partíció címke(*Alapban: PartitionX, nyomja meg a csillagot a lenti opciókért*)

[01000104] Partíció 1 címke _____
[01000204] Partíció 2 címke _____
[01000304] Partíció 3 címke _____
[01000404] Partíció 4 címke _____

[0] Képernyő törlése [2] Helyzet Váltás (Change Case) [4] Töröl és kilép
[1] Törlés a végéig [3] ASCII bejegyzés [5] Mentés

(XX=Partíció 01-04)

[0100XX05] Hozzáférési szint napirend (*alapban: 01*)

Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#	Szint	N#
	(00-		(00-		(00-		(00-		(00-		(00-
99)		99)		99)		99)		99)		99)	
02	___	13	___	24	___	34	___	44	___	54	___
03	___	14	___	25	___	35	___	45	___	55	___
04	___	15	___	26	___	36	___	46	___	56	___
05	___	16	___	27	___	37	___	47	___	57	___
06	___	17	___	28	___	38	___	48	___	58	___
07	___	18	___	29	___	39	___	49	___	59	___
08	___	19	___	30	___	40	___	50	___	60	___
09	___	20	___	31	___	41	___	51	___	61	___
10	___	21	___	32	___	42	___	52	___	62	___
11	___	22	___	33	___	43	___	53	___	63	___
12	___	23	___								

Parancs kimenet címkék (*Alapban: Par. Kim.#X, nyomja meg a csillagot az opciókért*)

[0100XX0601] Parancs kimenet 1 _____
[0100XX0602] Parancs kimenet 2 _____
[0100XX0603] Parancs kimenet 3 _____
[0100XX0604] Parancs kimenet 4 _____
[0100XX0605] Parancs kimenet 5 _____
[0100XX0606] Parancs kimenet 6 _____
[0100XX0607] Parancs kimenet 7 _____
[0100XX0608] Parancs kimenet 8 _____

[0] Képernyő törlése [2] Helyzet Váltás (Change Case) [4] Töröl és kilép

[1] Törlés a végéig

[3] ASCII bejegyzés

[5] Mentés

[0101] Partíció törlése

„Partition X” (X=1-4), nyomja meg a csillagot a törléshez

[0102] Partíció másolása

Melyik partícióból ? „Partition X” (X=1-4)

Melyik partícióba ? „Partition X” (X=1-4)

GARANCIA

A Digital Security Controls Ltd. a vásárlástól számított 12 hónapig garanciát nyújt mind a felhasznált anyagokban bekövetkező, mind a gyártásban bekövetkezett hibákra, amelyek normál üzemi körülmények között keletkeznek. A hibákra a Digital Security Controls Ltd. opcióként vállalja a készülék javítását vagy cseréjét, ha a hibás terméket beküldik a javítószolgálathoz. Az ingyenes garancia csak az alkatrészekben és gyártásban előforduló hibákra vonatkozik, nem érvényes tehát szállítás vagy kezelés közben keletkező sérülésekre, bármely, a Digital Security Controls Ltd. cégtől független kárra (például villámcsapás, túlfeszültség, mechanikai sérülés, beázás, a készülék helytelen használata vagy szándékos rongálása) sem.

A fenti garancia csak az eredeti vásárlót illeti meg, és minden jelenlegi vagy jövőbeni garancianyilatkozatot (akár szóban, akár írásban, akár a Digital Security Controls Ltd. egyéb kötelezettségeiből feltételezéssel derivált formában létezik) érvénytelenít.

A cég erre vonatkozó nyilatkozattételre vagy a garancia-feltételek módosítására más személyt nem hatalmazott fel.

A Digital Security Controls Ltd. semmiféle felelősséget nem vállal a készülék használatával összefüggő közvetlen, közvetett vagy következményes károkért, az ilyen események következtében elmaradt profitért, időveszteségért, illetve bármiféle, a vásárlóra nézve hátrányos következményért.

Figyelem! A Digital Security Controls Ltd. tanácsolja, hogy rendszeres hajtja végre a teljes rendszer ellenőrzését. A rendszeres ellenőrzés dacára (bűnös célú beavatkozás vagy áramköri rongálás következtében vagy más okból) előfordulhat, hogy a termék nem az elvárásoknak megfelelően működik.

A fordításból adódó esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.

„A” MELLÉKLET: ASCII KARAKTEREK

032	!	033	"	034	#	035	\$	036	%	037	&	038	'	039	(040)	041	*	042	+	043	,	044	-	045	.	046	/	047	
048	1	049	2	050	3	051	4	052	5	053	6	054	7	055	8	056	9	057	:	058	;	059	<	060	=	061	>	062	?	063	
064	A	065	B	066	C	067	D	068	E	069	F	070	G	071	H	072	I	073	J	074	K	075	L	076	M	077	N	078	O	079	
080	Q	081	R	082	S	083	T	084	U	085	U	086	W	087	X	088	Y	089	Z	090	[091	¥	092]	093	^	094	_	095	
096	~	097	a	098	b	099	c	100	d	101	e	102	f	103	g	104	h	105	i	106	j	107	k	108	l	109	m	110	n	111	
112	p	113	q	114	r	115	s	116	t	117	u	118	v	119	w	120	x	121	y	122	z	123	{	124		125	}	126	~	127	
160	ª	161	¸	162	¸	163	¸	164	¸	165	¸	166	¸	167	¸	168	¸	169	¸	170	¸	171	¸	172	¸	173	¸	174	¸	175	
176	—	177	ア	178	イ	179	ウ	180	エ	181	オ	182	カ	183	キ	184	ク	185	ケ	186	コ	187	サ	188	シ	189	ス	190	セ	191	
192	タ	193	チ	194	ツ	195	テ	196	ト	197	ナ	198	ニ	199	ヌ	200	ネ	201	ノ	202	ハ	203	ヒ	204	フ	205	ヘ	206	ホ	207	
208	ミ	209	ム	210	メ	211	モ	212	マ	213	ユ	214	ヨ	215	ラ	216	リ	217	ル	218	レ	219	ロ	220	ワ	221	ヰ	222	ヴ	223	
224	ヱ	225	ヰ	226	ヱ	227	ヰ	228	ヱ	229	ヰ	230	ヱ	231	ヰ	232	ヱ	233	ヰ	234	ヱ	235	ヰ	236	ヱ	237	ヰ	238	ヱ	239	
240	ヰ	241	ヱ	242	ヰ	243	ヱ	244	ヰ	245	ヱ	246	ヰ	247	ヱ	248	ヰ	249	ヱ	250	ヰ	251	ヱ	252	ヰ	253	ヱ	254	ヰ	255	